



1. ТЕХНИКАЛЫК СИПАТТАМАЛАР

Артикул	SPP-503-0-30K-050	SPP-503-0-30K-080	SPP-503-0-30K-100	SPP-503-0-50K-030	SPP-503-0-50K-050	SPP-503-0-50K-080	SPP-503-0-50K-100	SPP-503-0-50K-120	SPP-503-0-50K-150
Түтүнүлгөн куат, Вт	50	80	100	30	50	80	100	120	150
Жарык агыны, лм	5000	8000	10000	3000	5000	8000	10000	12000	15000
Түс температурасы, К	3000			5000					
Жүмүс кернеулеринин диапозону, В-	207-253								
Номиналды кернеу, В-	230								
Жүмүс тогу, А	0.23	0.37	0.46	0.14	0.23	0.37	0.46	0.55	0.69
Жөл жигил, Гц	50								
Түссөздү өлчөө индекси, Ra	≥90								
Пульсация коэффициенти	≤100%								
Куат коэффициенти, cosφ	≥0.95								
Электр тогунын согуулануу коргоу класы	I								
Косылатын өткізгіштердин чыңамы, мм²	0.75-1.5								
Коргоу даражеси	IP65								
Жүмүс температурасынын диапозону, °С	-45-тен +40-ка дейин								
Климаттык орындалуу жана орыналуу санаты	У1								
КСС типі (жарык көрсөтүүчүлүгүнүн кысыгы)	Ш (көп)								
Корпус материалы	алюминий								
Диффузор материалы	поликарбонат								
Казмат өтүү мөөнөтү, ч	≥50 000								
Кронштейн монтаждуу	48 мм								
Габариттик өлчөмдөрү, мм	290x140x45	400x190x55	250x125x45	290x140x45	400x190x55	455x215x55			
Салмагы, кг	0.5	1	0.4	0.5	1	1.3			

Өндүрүүчү кез келген убакытта алдын ала эскертүүсүз жана бурын немесе кейин шыгарылган буйымдарга дал осындай өзгөрүстөрдү өңгү милдеттемесинсиз өндүрүлгөн буйымдардын конструкциясы менен техникалык сипаттамаларына өзгөрүстөр өңгү күүкыгын өзүнө калдырды.

2. ЖИЫНТЫКТЫЛЫК

Жарыкдиодты шам, дана	1
Қаттамасы, жинятыгы	1
Пайдалануу жөніндегі нұсқаулық (Телсұжат), дана	1

3. БУЙЫМДЫ ДАЙЫНДАУ, ҚОСУ ЖӘНЕ МОНТАЖДАУ

3.1. Қауіпсіздікке қойылатын талаптар

НАЗАР АУДАРҒЫҢЫЗ! Жарықдиодты шамды монтаждау немесе бөлшектеу желінің кернеуі өшірілген кезде қатаң түрде жасалуы керек. Сымдар мен ток өткізгіш бөлшектерін оқшаулауы зақымдалған буйымды пайдалануға тыйым салынады. Буйымды өз бетінше бөлшектеуге және жөндеуге тыйым салынады.

3.2. Өнімді жұмысқа дайындау.


Арматураны орауыштан шығарып, корпустың, линзаның және сымдардың зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.

3.3. Қосылу.

НАЗАР АУДАРҒЫҢЫЗ! Жарықдиодты шамды қосу көзінде барлық сымдар тоқтан ажыратылуы керек. Қоздырылатын сымдардың көлденең қимасы кемінде 0.75 мм² болуы керек.

3.3.1. Арматураны қосу үшін оны орнату орнына 3 ядролы сымды тарту керек.

3.3.2. Бұл сымды суретте көрсетілген схемаға сәйкес терминал блогының көмегімен қуат көзінің сымына қосу керек 1;



Сурет 1. Шамды 230В желіге қосу схемасы.

3.3.3. Қосылымның дұрыстығын тексергеннен кейін желі кернеуін қосуға болады.

4. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

4.1. Жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін буйымды ешқашан отқа шығармаңыз және оны суға салмаңыз.

4.2. Жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін электр техникалық буйымдарды өз бетінше жөндеуге тыйым салынады.

4.3. Буйымды оның құрамадас бөлшектерін кез келгеніне механикалық және басқа зақым келген жағдайда пайдалануға тыйым салынады.

4.4. Айнымалы кернеу 230В өмірге қауіп төндіретінін ұмытпаңыз!

5. ТАСЫМДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Өнімді тасымалдау және сақтау механикалық зақымданудан және атмосфералық жауын-шашынның әсерінен сақтық шараларын сақтай отырып, қатамада жүзеге асырылуы тиіс.

6. КӨДГЕ ЖАРАТУ

Буйымды өткізу аумағының заңнама талаптарына сәйкес қадеге жарату қажет.

7. БОЛУЫ МҮМКІН АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІ

НАЗАР АУДАРҒЫҢЫЗ! Буйымның ықтимал ақауларын жоюға байланысты барлық жұмыстар электр желісі ажыратылған кезде жүргізілуі керек. Ықтимал ақаулардың тізімі және оларды жою әдістері 3-кестеде келтірілген.

Кесте 3

Шам жұмыс істемейді	<ul style="list-style-type: none"> <li>230 В қуат көзінің желілік кернеуін тексеріңіз</li> <li>Барлық сымдардың және олардың оқшаулауының тұтастығын тексеріңіз</li> <li>Барлық қосылымдардың тұтастығын тексеріңіз</li> </ul>
---------------------	--

Егер бұл әдістер сізге көмектеспесе, ақаулықтарды жою үшін білікті мамандардың көмегіне жүгініңіз.

8. БУЙЫМ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Буйымның атауы	Шам тұрмыстық мақсатта пайдалануға арналмаған
Үлгі	SPP-5
Балпар	SPP-503-0-30K-050, SPP-503-0-30K-080, SPP-503-0-30K-100, SPP-503-0-50K-030, SPP-503-0-50K-050, SPP-503-0-50K-080, SPP-503-0-50K-100, SPP-503-0-50K-120, SPP-503-0-50K-150
Буйымның түрі	Көшелік жарықдиодты шам
Тауар таңбасы	ДЭУІР
Өндүруші ел	Қытай
Дайындаушының атауы	АТЛ Бизнес (Шаньжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Дайындаушының мекенжайы	121467, Россия, Москва ш., а/а, мән 43 КХР, 518054, Шаньжэнь, Наньшань ауданы, Чуанье көшесі, Баоличэн мурин ғимараты, 901 бөлме (КХР, 518054, Шаньжэнь, Наньшань ауданы, Чуанье көшесі, Солтүстік Баоличэн ғимараты, 901 бөлме)
Түтінділермен жұмыс жөніндегі қызмет	Буйым КО ТР 004/2011 етөмен вольтуға жабаулардың қауіпсіздігі туралы, КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі», ЕА30 ТР 037/2016 «Электр техникасы мен радиоэлектроника буйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» талаптарына сәйкес келеді.
Нормативтік құжаттарға сәйкестігі	
Дайындалған күні	Шамның корпусында көрсетілген

9. КЕПІЛДІК МІЛДЕТТЕМЕЛЕР

9.1. Пайдаланудың кепілдік мерзімі осы нұсқаулықта көрсетілген пайдалану шарттарына сәйкес сатылған күннен бастап 3 жылды құрайды.

9.2. Құрылығ келесі жағдайларда кепілдікті қызмет көрсетуге жатпайды:

9.2. Құрылығ келесі жағдайларда кепілдікті қызмет көрсетуге жатпайды:

- тауарды толтырылмаған (дұрыс толтырылмаған) кепілдік талонмен ұсыну;
- механикалық зақымданудың немесе корпустың, кабельдің ашылу іздерінің болуы;
- осы нұсқаулықта көрсетілген пайдалану шарттарының бұзылуы

Істен шыққан электр өнімдерін ауыстыру дұрыс толтырылған кепілдік талоны болған жағдайда сату орнында жүзеге асырылады.

10. ЖЕРГЕ ТҮЙЫҚТАУ

ЖЕРГЕ ҚОСУ СЫМЫНЫҢ АРМАТУРАҒА ҚОСЫЛМАУЫНА ҚАТАҢ ТҮЙЫМ САЛЫНАДЫ.

Шамның жерге түйықталуының болмауы өмірге қауіп төндіреді. Наизаяғ разрядтары мен статикалық кернеулерге байланысты жерге түйықтау сымының қосылауы арматураның тез істен шығуына әкеліп соғады, бұл кепілдіктің күшін жадыды.

1. ТЕХНИКАЛЫК МҮНӘЗДӨМӨЛӨРҮ

Артикул kg	SPP-503-0-30K-050	SPP-503-0-30K-080	SPP-503-0-30K-100	SPP-503-0-50K-030	SPP-503-0-50K-050	SPP-503-0-50K-080	SPP-503-0-50K-100	SPP-503-0-50K-120	SPP-503-0-50K-150
Керектөөчү кубаттуулук, Вт	50	80	100	30	50	80	100	120	150
Жарык агыны, лм	5000	8000	10000	3000	5000	8000	10000	12000	15000
Түстүү температура, К	3000			5000					
Жүмүсүчү диапазонунун напяржений, Анын-	207-253								
Номиналды чыңалуу, В-	230								
Жүмүсүчү ток менен, Ошолдой	0.23	0.37	0.46	0.14	0.23	0.37	0.46	0.55	0.69
Жыштыгы тармагы, Гц	50								
Милдетсиз шетелдерди, иштери менен таныштык чакты	≥90								
Пульсация коэффициенти	≤100%								
Кубаттуулуктун коэффициенти, cosφ	≥0.95								
Класс электр тогуна уруудан коргоону	I								
Агыны азыркы жүктөлүшкө ээспеленген подкля-рлык код мөң	0.75-1.5								
Коргоо даражасы	IP65								
Диапазон жумушу температурасы, °С	тр -45 чейин +40								
Башка термилдик өткөрүү жана категориясы жайгаштыруу	У1								
Табия КСС типин (жарык күчүнүн жарды)	Ш (көп)								
Корпустун материалы	алюминий								
Материал рассеивателя kg	поликарбонат								
Казмат өтүү мөөнөтү, ч	≥50 000								
Монтаж болгон кронштейн	48 мм								
Габариттик өлчөмдөрү, мм	290x140x45	400x190x55	250x125x45	290x140x45	400x190x55	455x215x55			
Салмагы, кг	0.5	1	0.4	0.5	1	1.3			

Өндүрүүчү үкүгүн өзүнө калтырат өзгөртүү киргизүүгө конструкциясына жана спецификациялар чыгарган буюмдарын калаган учурунда алдын ала билдирүүсүз эле жана кандайдыр-бир милдеттемелерди киргизгисин ушундай эле өзгөртүү эрте же кеч өндүргөн буюмдар.

2. КОМПЛЕКТТҮЛҮГҮ

Светодиодный светильник, дана	1
Таңгак, комплекти	1
Эксплуатациялоо боюнча колдонмо (Па-спорт), нуска	1

3. ДАЯРДО, КОШУ ЖАНА МОНТАЖДОО БУЙМАР

3.1. Коопсузлугуна карата талаптар

КӨНҮЛ БУРГУЛА! Монтаждоо же демонтаждоо светодионого светильника зарыл жүргүзүүгө бекем караштуу отключением напяржений тармагынын. Эксплуатациялоого туюу салынат буюмдар менен бузулган соттолдоо коомдон бөлөк кармоо зымдарды жана токоведущих бөлүктөрүнүн. Туюу салынат өз алдынча разбирать жана ремонтировать буюм.

3.2. Даярдоо буюмдары иштөөгө.


Распакуйте светильник жана убедитесь жок жабырко корпустун, линзалар жана зымдарды.

3.3. Кошуу.

КӨНҮЛ БУРГУЛА! Бардык зымдар учурунда кошуу светодионого светильника керек обесточено. Агыны азыркы жүктөлүшкө ээспеленген жылын жашады колдонулуучу зымдарды кем болбошу керек 0,75мм².

3.3.1. Кошуу үчүн светильника зарыл подвести жерге аны монтаждоо 3-х жильный провод.

3.3.2. Бул провод зарыл подключить к проводу булагы тамак-аш жардамы менен клемника схемасына ылайык, изображенной ка-ртами сурет 1;



1-сурет. Кошулуу схемасы светильника тармагына 230В.

3.3.3. Кийин тууралыгын текшерүү кошуу кошууга болот тармактык чыңалуу.

4. ЭТИЯТТЫК ЧАРАЛАРЫ

4.1. Кетпеш кырыкты эч качан подвергайте буюм таасирине атууну эмес опускайте аны сууга.

4.2. Болтурбоо максатында кырсктардын туюу салынат өз алдынча жүргүзүүгө, оңдоо, электр-техникалык продукциянын.

4.3. Туюу салынат жердин буюм болгондо, механикалык жана башка жабыркоолор болбосун аны компоненттерин.

4.4. Эснөөдө болсун, бул перменное чыңалуу 230В коркунучтуу жашоо үчүн!

5. ТАШУУ ЖАНА САКТОО

Ташуу жана сактоого буюмдар жүргүзүлүшү керек таңгакта сактык чараларын сактоо менен механикалык бузулуулардан жана та-асир жаан-чачындын.

6. УТИЛДЕШТИРҮҮ

Буюм керек утилдештирүүгө туура келет мыйзамдарынын талаптарына ылайык аймагында ишке ашыруу.

7. МҮМКҮН БОЛГОН БУЗУЛУУ ЖАНА АЛАРДЫ ЖОЮУ ЫКМАЛАРЫ

КӨНҮЛ БУРГУЛА! Бардык иштерди четтетүү менен байланышкан мүмкүн болуучу бузулуулардын буюмдар менен ишке ашырылышы керек отключением тамактанууга тармагынын. Тизмеси мүмкүн болуучу бузулуулардын жана ыкмалары аларды жоюу 3-таблица-да келтирилген.

3-Таблица

Светильник иштөбөйт	<ul style="list-style-type: none"> <li>проверьте болушу тармактык чыңалуу тамак-аш 230 В</li> <li>убедитесь бүтүндүгүн бардык зымдарды жана аларды өзүнчө бөлүү</li> <li>убедитесь бүтүндүгүн бардык бирикмелердин</li> </ul>
---------------------	---

Эгерде бұл ыкмалар сизге эмес помоги жою үчүн бузук обратитесь жардамга квалификациялуу адистерге.

8. БУЙЫМ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТТАР

Аталышы буюмдун	Светильник караган эмес турмуш-тирилик үчүн колдонгон
Модель kg	SPP-5
Артикулы kg	SPP-503-0-30K-050, SPP-503-0-30K-080, SPP-503-0-30K-100, SPP-503-0-50K-030, SPP-503-0-50K-050, SPP-503-0-50K-080, SPP-503-0-50K-100, SPP-503-0-50K-120, SPP-503-0-50K-150
Буюмдун тиби	Светильник светодиодный көчө
Товардык белги	ЭРА
Өлкө даярдоочу	Қытай
Даярдоочунун аталышы	АТЛ Бизнес (Шаньжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Даярдоочунун адреси	КХР, 518054, Шаньжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuanyue street, North Baolicheng Building, room 901)
Кызмат иши боюнча керектөөчүлөр менен	121467, Россия, Москва ш., а/а, мән 43
Ченемдик документтерге ылайык келиши	Буюм талаптарга ылайык ЕС ТР 004/2011 етөмен вольтуға жабаулардын коопсуздук ЖӨНҮН-ДӨ, БС ТР 020/2011 «Техникалык каражаттардын электромагниттик дал келишүүсү», БС ЕАЭБ 037/2016 «өчкөтө Жөндүү колдонууну коркунучтуу заттарды буюмдарда кетипканасы электротех-ника жана радиоэлектроника
Даярдоо датасы	Көрсөтүлгөн бұл корпуста светильника

9. КЕПІЛДІК МІЛДЕТТЕМЕ

9.1. Пайдалануунун гарантиялык мөөнөтү 3 жылды түзөт күндөн сатуу, пайдалануунун шарттарын сактоо менен жазылган бұл колдонмо.

9.2. Түзүлүш жатпай гарантиялык тейлөө учурунда:

9.2. Түзүлүш жатпай гарантиялык тейлөө учурунда:

- көрсөтүү менен, товар незаполненными (туура эмес заполненными) гарантиялык талонго;
- механикалык жабыркутулардын болушу же издердин корпустун ачылган, кабель;
- нарущения пайдалануунун шарттарын баяндалган бұл колдонмо

Амлаштыруу вышедшей иштен электр-техникалык продукциянын жүзөгө ашырылат чекитинде катуу болгондо коректнго топул-гаран кепилдик талондун.

10. ЖЕРДЕШТИРҮҮ

ЖОКТУГУ КОШУУ ЗЫМДАР ЖЕРДЕТҮҮНҮ КАРАТА СВЕТИЛЬНИКУ КАТУУ ТҮЙОУ САЛЫНАТ.

Жоктугу жердетүүнү светилника коркунучтуу үчүн жашоо. Үч-айталган разряддарынын жана статикалык напяржений жоктугу ко-шуу ЗЫМДАР жердетүүнү алып келет тез чыгуусу светилника иштен менен жокко чыгаруу кепилдиги.

Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца
Чыбынарф чыңы	Чыбынарф чыбынарф	Чыбынарф чыбынарф чыбынарф
Сатылган жери	Сатылган күні	Дүкөнүңк мөри және сатушының қолы
Сатылган жайы	Сатылган убактысы	Дүкөнүңк штампы жана сатуучунун колу