



1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ) СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Светодиодный светильник, шт.....	1
Руководство по эксплуатации, экз.:	1
Упаковка, комплект:	1
Монтажный комплект, шт	1

Наименование параметра	Значение	
Артикул	SPB-203-0-40K-024	SPB-203-0-65K-024
Потребляемая мощность, Вт	24	
Цветовая температура, К	4000K	6500K
Диапазон рабочих напряжений, В~	200-265	
Номинальное напряжение, В~	230	
Рабочий ток, А	0,12	
Частота сети, Гц	50	
Индекс цветопередачи, Ra	≥80	
Коэффициент пульсации (IRF), %	≤5%	
Коэффициент мощности (PF), cosφ	≥0,85	
Класс защиты от поражения электрическим током	II	
Сечение подключаемых проводников, мм²	0,75-1,5	
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP65	
Диапазон рабочих температур, °С	-45...+40	
Климатическое исполнение и категория размещения	У2	
Тип КСС (кривой силы света)	Д	
Тип рассеивателя	матовый	
Материал корпуса и рассеивателя	пластик	
Срок службы, ч	≥50 000	
Форма корпуса светильника	круг	
Габариты (ДхШхВ), мм	320х320х102	
Масса, кг	0,9	

3. ПОДГОТОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

3.1. Требования безопасности.

Внимание! Монтаж или демонтаж светодиодного светильника необходимо производить строго при отключенном напряжении сети. Запрещается эксплуатация изделия с поврежденной изоляцией проводов и токоведущих частей. Запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать изделие.

3.2. Подготовка изделия к работе.

Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии повреждений корпуса, рассеивателя и проводов.

3.3. Подключение.

Внимание! Все провода во время подключения светодиодного светильника должны быть обесточены. Сечение жил используемых проводов должно быть не менее 0,75мм².

3.3.1. Для монтажа светильника используйте дюбеля и шурупы, идущие в комплекте.

3.3.2. Для подключения светильника необходимо подвести к месту его монтажа 2-х жильный провод питания.

3.3.3. Подключите питающий провод к клеммной колодке светильника в соответствии со схемой, изображенной на рисунке 1.

3.3.4. После проверки правильности подключения можно включать сетевое напряжение.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. Во избежание несчастных случаев никогда не подвергайте изделие воздействию огня и не опускайте его в воду.

4.2. Изделие предназначено для использования только внутри помещений.

4.3. Во избежание несчастных случаев запрещается самостоятельно производить ремонт электротехнической продукции.

4.4. Запрещается эксплуатировать изделие при наличии механических и прочих повреждений любого из его компонентов.

4.5. Помните, что переменное напряжение 230В опасно для жизни!

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

6. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внимание! Все работы связанные с устранением возможных неисправностей изделия должны осуществляться при отключенном питании сети! Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице.

Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется в точке продажи при наличии корректно заполненного гарантийного талона:

Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и спецификации выпускаемых изделий в любое время без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств внести такие же изменения в ранее или позднее произведенные изделия.



Светильник не работает	проверьте наличие сетевого напряжения питания 220В - убедитесь в целостности всех проводов и их изоляции - убедитесь в целостности всех соединений
------------------------	--

Если эти способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

8. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия:	Светильник (не предназначен для бытового применения)
Модель изделия	Модель: SPB-2. Артикулы: SPB-203-0-40K-024, SPB-203-0-65K-024
Тип изделия	Светодиодный светильник
Товарный знак	ЭРА
Страна изготовитель	Китай
Наименование изготовителя	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД [ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.]
Адрес изготовителя	КНР, Нос Баоличан Билдинг, рум 901 [PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901]
Информация для связи с изготовителем	atl_company@163.com
Импортер	Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке.
Служба по работе с потребителями	121467, Россия, г.Москва, а/я 43
Соответствие нормативным документам	Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТРАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радио электроники»
Дата изготовления:	Указана на упаковке или корпусе светильника

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 5 лет со дня продажи, при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения, изложенных в данном руководстве.

9.2. Устройство не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:

- предвзятого отношения (неправильно заполненным) гарантийным талоном;
- наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса;
- нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.



КОЛДОНМО (ПАСПОРТ) ЖАРЫКДИОДДУУ ШАМЧЫРАК

Параметр аты	Мааниси	
сатуучу коду	SPB-203-0-40K-024	SPB-203-0-65K-024
Электр энергиясын керектөө, В	24	
Жарык агымы, лм	2040	
Түс температурасы, К	4000K	6500K
Иштөө чыңалуу диапазонону, V-	200-265	
Номиналдуу чыңалуу, V-	230	
Иштеш жаткан ток, А	0,12	
Тармак жыштыгы, Гц		
Түс көрсөтүү индекси, Ra	≥80	
Ripple фактору (IRF), %	≤5%	
Кубат фактору (PF), cosφ	≥0,85	
Электр шоктон коргоо классы		
Туташкан өткөргүчтөрдүн кесилиши, мм²	0,75-1,5	
Курчап турган чөйрөнүн таасиринен коргоо даражасы	IP65	
Иштөө температурасы диапазонону, °С	-45...+40	
Климаттык өзгөртүү жана жайгаштыруу категориясы	U2	
KSS түрү (жарык интенсивдүүлүгүнүн ийри сызыгы)	Д	
Диффузор түрү	матовый	
Корпус жана диффузордук материал	пластик	
Кызмат мөөнөтү, h	≥50,000	
Лампанын дене формасы	тегерек	
Өлчөмдөрү (LxWxH), мм	320x320x102	
Салмагы, кг	0,9	

2. ТОПТОМДУУЛУГУ

Лампа базасы, даана..... 1
Эксплуатация боюнча колдонмо,
нускада:..... 1
Упаковка, топтому:..... 1
Монтаждык комплект, шт..... 1

3. ШАМЧЫРАКТА ДАЯРДОО, ТУТАШТЫРУУ ЖАНА ОРНОТУУ

3.1. Коопсуздук талаптары.

⚠ Көңүл бургула! Жарыкдиоддуу шамчыракты орнотуу же кайра орнотууда чыңалып турган токту өчүрүү керек. Чырактын проводуну сырткы коргоочу катмары же ток берүүчү бөлүкчөлөрү бузук болсо колдонууга туюу салынат. Өз алдынча чечүү же оңдоого туюу салынат.

3.2. Шамчыракты ишке киргизүүгө даярдоо.

Чыракты оромолдон чыгарып, корпусунун, жарык чыгаргычтын, проводунун бузук же сынык эместигин текшериниз.

3.3. Туташтыруу.


⚠ Көңүл бургула! Жарыкдиоддуу шамчыракты туташтырууда бардык проводдорду токтон сууруп таштоо керек. Проводоту ажырым зымдар 0,75мм² кем болбоосу зарыл.

3.3.1. Туташтыруу үчүн орноштура турган жерине эки ажырым зымды адып келүү керек.

3.3.2. Жарыкты туташтыруу үчүн анын орнотулган жерине 2 өзөктүү электр зымын алып келүү керек.

3.3.3. 1-сүрөттөгү схемага ылайык, азыктандыруучу зымды жарыктын терминалдык блогуна Туташтырарңыз:

3.3.4. Туура туташтуу текшерилгенден кийин, линиянын чыңалуусун күйгүзсө болот.



4. КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ

4.1. Кырсыкты алдын алуу үчүн шамчыракты отко жакындатпаңыз жана сууга тийгизбеңиз

4.2. Шамчыракты бөлмөнүн ичинде гана колдоого болот.

4.3. Кырсыкты алдын алуу үчүн электротехникалык буюмду өз алдынча оңдоого болбойт.

4.4. Шамчырактын же анын бөлүкчөлөрү бузук же сынык болсо колдонууга туюу салынат.

4.5. 230В өзгөрмө ток өмүргө кооптуу!

5. ТАШУУ ЖАНА САКТОО

ТШамчыракты оромолдону ташуу жана сактоодо механикалык сынуу, бузуулардан жана нымдан сактоону эске алуу зарыл.

6. КЕРЕКТЕН ЧЫГАРУУ

Шамчыракты ал сатылып жаткан өлкөнүн мыйзамына ылайык керектен чыгаруу зарыл.

7. МҮМКҮН БОЛГОН БУЗУЛУУЛАР ЖАНА АЛАРДЫ ОҢДОО

⚠ Шамчырактын ар кандай бузулууларын оңдоо иштеринде токту өчүрүү керек! 3-таблицада мүмкүн болгон бузулуулар жана аларды оңдоо иштери берилген.

Электротехникалык бузугу бар буюмду сатылган жайда туура толтурулган кепилдик талонунун негизинде алмаштыра аласыз:

Сатылган жайы	Сатылган убактысы	Дүкөндүн штампы жана сатуучунун колу

Өндүрүш кез келген уакытта алдын ала эскертүүсү жана алдыбир міндеттемелерсиз шыгарылатын буйымдардын конструкцисына жана спецификациясына өзгөрүстөр өнгүз, сондай-ак бурын немесе кейин жасалган буйымдарга осындай өзгөрүстөр өнгүзү күүгүн өзине калдырды.



Шамчырак иштесе	- 220В токтон бар экенин текшериниз - бардык проводдордун оң жана ачык эместигин текшериниз - бардык туташтыргычтардын бузук эместигин текшериниз
-----------------	---

Эгер бул чаралар сизге жардам бербесе атайын адистерге кайрылыңыз.

8. ШАМЧЫРАК ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ

Буюмдун аталышы:	Жарык берүүчү прибор [тиричилик үчүн арналган эмес]
Буюмдун модели	Модель: SPB-2 Артикулу: SPB-203-0-40K-024, SPB-203-0-65K-024
Буюмдун тиби	Жарыкдиоддуу шамчырак
Соода белги	ЭРА
Жасаган өлкө	Кытай
Жасаган ишкананын аты	АТЛ Бизнес (Шаньжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (Shenzhen) CO., LTD.)
Жасаган ишкананын дарегі	КЭР, 518054, Шаньжэнь, Наньшань району, Чуанье көчөсү, Нос Баолонгчэн имараты, 901-батары (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Жасаган ишкана менен байланышуучу маалымат	atl_company@163.com
Импорттоочу уюм	Импорттоочу уюм жонундогу маалымат индивидуалдык кутудагы этикеткада көрсөтүлгөн.
Керектоочулор менен иштөө боюнча кызматтын дарегі	121467, Россия, Москва ш., а/я 43
Нормативдик документтерге туура келиши	Буюм «Томонку чыңалуудагы тузулуштордун коопсуздугу боюнча» TP TC 002011, «Техникалык каражаттардын электроматгиттик бир-бирине дал келүүсү жонундогу» TP TC 020/2011 талаптарына жооп берет», TPSC 037/2016 электротехника жана радио Электроника буюмдарында коркунучтуу заттардын колдонууну чектөө жөнүндө»
Жасалуу мөөнөтү	буюмдусиыртынажалмазгылган

9. КЕПИЛДИК

9.1. Шамчыракка сатыктан кийин 5 жыл мөөнөттүк колдонуу кепилдик берилет. Кардарга колдонмо китепке ылайык орнотуу, колдонуу, ташуу жана сактоо чараларын туура жүргүзгөндө кепилдик берилет.

9.2. эгер төмөнкүлөр болсо шамчыракка кепилдик берилбейт:

- кепилдик талонтолук толтурулбаса (туура эмес толтурулгас);
- механикалык бузук же корпусунун кардар тарабынан өз алдынча ачылганын байкаса;
- колдонмо китепке ылайык колдонуу шарттары туура эмес жүргүзүлсө.

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҮСҚАУЛЫҚ (ПАСПОРТ) ЖАРЫҚДИОДТЫ ШАМДАЛ

2. ТОПТОНДУУЛУГУ

Жарықдиодты шам, дана: 1
Қаптамасы, жиынтық: 1
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық
(Паспорт), нұсқа: 1
Монтаждау жиынтығы, дана: 1

Параметр аты	Мағынасы	
жеткізуші коды	SPB-203-0-40K-024	SPB-203-0-65K-024
Қуатты тұтыну, Вт	24	24
Жарық ағыны, лм	2040	2040
Түс температурасы, К	4000 мың	6500 мың
Жұмыс кернеуінің диапазоны, В-	200-265	200-265
Номиналды кернеу, V-	230	230
Жұмыс тогы, А	0,12	0,12
Желі жиілігі, Гц	50	50
Түсті көрсету индексі, Ra	≥80	≥80
Ripple факторы (IRF), %	≤5%	≤5%
Қуат коэффициенті (КК), cosφ	≥0,85	≥0,85
Электр тогының соғуынан қорғау класы	II	II
Қосылған өткізгіштердің көлденең қимасы, мм²	0,75-1,5	0,75-1,5
Қоршаған орта әсерінен қорғану дәрежесі	IP65	IP65
Жұмыс температурасының диапазоны, °С	-45...+40	-45...+40
Климаттың өзгеруі және орналасу категориясы	U2	U2
KSS түрі [жарық қарқындылығының қисығы]	D	D
Диффузор түрі	күнгірт	күнгірт
Қорпус және диффузор материалы	пластик	пластик
Қызмет мерзімі, сағ	≥50 000	≥50 000
Шамның дене пішіні	шөбер	шөбер
Өлшемдері (LxWxH), мм	320x320x102	320x320x102
Салмағы, кг	0,9	0,9

3. БҮЙІМДЫ ДАЙЫНДАУ, ЖАЛҒАУ ЖӘНЕ МОНТАЖДАУ

3.1. Қауіпсіздік талаптары.

⚠ Назар аударыңыз! Жарықдиодты шамдалды монтаждауды немесе демон-
таждауды қатаң түрде желі кернеуі өшірілі күйінде жүргізілуі қажет. Сымдары-
ның оқшаулағышы мен ток жүретін бөлшектері ақауланған бұйымдарды пай-
далануға тыйым салынады.

Бұйымды өздiгiмен ашуға және жөндеуге тыйым салынады.

3.2. Бұйымды жұмысқа дайындау.

Шамдал қаптамасын ашыңыз және корпусының, шашыратқышының және сымдары-
ның ақаулы болмауларына көз жеткізіңіз.

3.3. Жалғау.

Назар аударыңыз! Жарықдиодты шамдалды жалғау кезінде барлық сымдар токтан
ажыратылуға тиіс болады. Пайдаланылатын сымдардың шоғырсымдарының қималары

0,75мм² кем болмауға тиіс болады.

⚠ 3.3.1. Шамдалды жалғау үшін оның монтаждатылатын
орнына 2-шоғырсымды сым келуге
тиіс болады.

3.3.2. Шамды қосу үшін оны орнату орнына 2

сымды қуат сымын жеткізу керек.

3.3.3. 1-суретте көрсетілген схемаға сәйкес қуат

сымын арматураның терминал блогына қосыңыз:

3.3.4.Дұрыс қосылымды тексергеннен кейін желі

кернеуін қосауға болады.

4. САҚТАНДЫРУ ШАРАЛАРЫ

4.1. Жазатайым уақыттар болдырмау үшін ешқашан да бұйымды отқа жақындаты-
пайыз өрі суға батырмаңыз.

4.2. Бұйым тек қана белгіленіп ішінде пайдалануға арналған.

4.3. Жазатайым уақыттар болдырмау үшін электр техникалық өнімдердің жөндеуін

өздiгiмен жүргізуге тыйым салынады.

4.4. Оның қандай да болмасын компоненттерінде механикалық және өзге де

зақымданулар болғанда бұйымды пайдалануға тыйым салынады.

4.5. Есіңізде болсын, 230В ауыспалы кернеу өміріңізге қауіпті!

5. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Бұйымды тасымалдау және сақтау механикалық зақымданудан және атмосфералық
жауын-шашынның әсерінен сақтандыру шараларын сақтай жүріп, қаптамасында

жүргізілуіне тыйым болады.

6. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Бұйымды өткізілген аймақтағы заңнаманың талаптарына сәйкес кәдеге жарату қажет.

7. ЫҚТИМАЛДЫ АҚАУЛАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІ

⚠ Назар аударыңыз! Бұйымның ықтималды ақауларын жоюға байланысты бар-
лық жұмыстарды желі кернеуі өшірілі күйінде жүргізілуі қажет! Ықтималды
ақауларды және оларды жою тәсілдерінің тізбесі 3-кестеде келтірілген.

Істен шыққан электр техникалық өнімді айырбастау қатесіз тоқтырылған
кепілдік талоны бар болғанда сату нүктесінде жүзеге асырылады:

Сатылған жері	Сатылған күні	Дүкеннің мөрі және сатушының қолы

Өндүрүүчуде чыгарылған буюмдардын конструкциясына жана спецификациясына каалаган убакытта алдын ала эскертүүсүз жана ушундай эле өзгөрүүлөрдү мурунку же
кийинки чыгарылған буюмдарга киргизүү милдеттенмесииз өзгөрүүлөрдү киргизгенге укугу бар.

Шамдал жұмыс істемейді	- желілік 220В қуат беру кернеуінің болуын тексеріңіз - барлық сымдардың және олардың оқшауланымдарының бүтіндігіне көз жеткізіңіз - барлық жалғанған жерлерінің бүтіндігіне көз жеткізіңіз
------------------------	---

Егер де бұл тәсілдердің Сізге көмегі болмаған болса, ақауларды жою үшін білікті мамандардың көмегіне жүгініңіз.

8. БҮЙІМ ЖАЙЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Бұйымның атауы:..	Шам [түрмыстық қолдануға арналмаған]
Бұйымның моделі	Модель: SPB-2 Артикулдары: SPB-203-0-40K-024, SPB-203-0-65K-024
Бұйымның типі	Жарықдиодты шамдал
Тауарлық белгісі	ЭРА
Өндіруші ел	Қытай
Өндірушінің атауы	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (Shenzhen) CO., LTD.)
Өндірушінің мекен-жайы	КРР 518054, Шэньчжэнь, Наньшань району, Чуаньчэ кочосу, Но Баолунчэн имараты, 901-батыр (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Өндірушімен байланысу үшін ақпарат	atl_company@163.com
Импортшы	Импортшы туралы ақпарат жеке қаптамда орналасқан заттаңбада көрсетілген.
Тұтынушылармен жұмыс жөніндегі қызмет	121467, Ресей, Мәскеу қ., а/ж 43
Нормативтік құжаттарға сәйкестігі	Бұйым TP TC 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы», TP TC 020/2011 «Техникалық құралдардың электрлік-магниттік үйлесімділігі» талаптарына сәйкес келеді, ТРАЭС 037/2016 «Электротехника және радио электроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы».
Өндірілген күні	бұйымның сыртына жазылған

9. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

9.1. Бұйымды пайдаланудың кепілдік мерзімі, осы нұсқаулықта айтылған мон-
таждау, пайдалану, тасымалдау және сақтау шарттарын тұтынушы орындағанда,
сатылған күнінен санағанда 5 жылды құрайды.

9.2. Құрылғы мына жағдайларда кепілдік қызмет көрсетуге жатқызылмайды:

- кепілдік талоны толтырылмаған (дұрыс толтырылмаған) тауарды ұсынғанда;

- механикалық бүлінудер болғанда немесе корпусын ашауды іздері болғанда;

- осы нұсқаулықта айтылған пайдалану шарттары өрескел бұзылғанда.



1. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒՑԱԳՐԵՐ:

AM

ՇԱՅԱԳՈՐԾՄԱՆ
ՁԵՆՆԱՐԿ
(ԱՆՆԱԳԻՐ
(ՈԱՇՈՐԴ)
ԼՈՒՄԱԴԻՈՂԱՅԻՆ
ԼԱՍՄ

Պարամետրի անվանումը	Իմաստը	
վաճառողի կոդը	SPB-203-0-40K-024	SPB-203-0-65K-024
Էլեկտրատեղեղայի սպառումը, Վ	24	
Լուսավոր հոսք, լմ	2040	
Գույնի ջերմաստիճանը, Կ	4000 հազար	6500 հազար
Գործող լարման միջակայքը, Վ-	200-265 թթ	
Անվանական լարում, Վ-	230	
Գործող հոսանք, Ա	0,12	
Ցանցի հաճախականությունը, Հց	50	
Գույնի արտահայտման ինդեքս, Ra	≥80	
Ծածանքների գործակից (IRF), %	≤5%	
Հզորության գործակից (PF),cosφ	≥0,85	
Էլեկտրական ցուցանիշի պաշտպանություն դաս	II	
Միացման հարողովիների հաջմողակը, մմ	0,75-1,5	
Շրջակա միջավայրի ազդեցությունը պաշտպանվածության աստիճանը	IP65	
Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք, °Հ	-45...+40	
Կլիմայական փոփոխությունների և տեղաբաշխման կատեգորիա	U2	
KSS տեսակը (լուսավոր ինտեսիվության կոդ)	1	
Դիֆուզորի տեսակը	փայլատ	
Քանադանային և դիֆուզորային նյութ	պլաստիկ	
Ծառայության ժամկետը, h	≥50000	
Լամպի մարմնի ծնը	շրջան	
Չափերը (LxWxH), մմ	320x320x102	
Քաշը, կգ	0,9	


2. ԿՈՄՊԼԵՍԱԿՈՐԻՄ

Led Downlight, հատ:1
Փաթեթավորում, կոմպլեկտ:.....1
Շահագործման ձեռնարկ
(Աննագիր), ևսուշ:1
Մոնտաժային հավաքածու, հատ 1

3. ԱՐՏԱՐԱՆՔԻ ՌԵՄՈՒՄԱՍԻՐՈՒՄ, ՏԵՂԱԿՑՈՒՄ ԵՎ ՄԻԱՑՈՒՄ

3.1. Ուշադրություն: Լուսավորողային լամպի տեղակայման (մոնտաժման) կամ ապամոնտաժման բոլոր աշխատանքները պետք է կատարվեն բացառապես հոսանքի արդյուն անջատելուց հետո:
Արգելվում է արտադրանքը շահագործել հարողայրերի վնասված լինելու դեպքում:
3.2. Մոնտաժային աշխատանքները պետք է իրականացնել արտադրանքը:
Արգելվում է արտադրանքը նախապատրաստված աշխատանքին: Քանզք է լամպի փաթեթավորումը և համընդհանուր, որ վերջինիս կառավարի, լամպի համար նախատեսված լուսալույսի և հարողայրի վնասվածքները ծագակայում են:
3.3. Միացում:
Ուշադրություն: Լուսավորողային լամպի միացման ժամանակ բոլոր հարողայրերը պետք է ապահովված լինեն: Օգտագործելիս հարողայրերի միացման հատվածը չպետք է գերազանցի 0,75մմ2:

3.3.1. Լամպը միացնելու համար անհրաժեշտ է տեղակայման վայր բերել երկու մետաղային հարողայր:
3.3.2. Լամպը միացնելու համար անհրաժեշտ է դուր տեղադրման վայր բերել 2 ինչական հոսանքի մետաղայր:
3.3.3. Մետաղադրաման մետաղայրը միացրեք լուսատուի տեղանկային բլոկին՝ համաձայն նկար 1-ում պատկերված սխեմային:
3.3.4. Միացման միջոտությունը ստուգելուց հետո կարող եք միացնել ցանցի լարումը:



4. ԱՆՎԱՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ:

4.1. Դժբախտ պատահարներից խուսափելու համար արտադրանքը երբեք մի՛ ներսարեք կրակի ներգործությանը և մի՛ գցեք այն ջրի մեջ:
4.2. Արտադրանքը նախատեսված է դպրագործելի միայն տարածքի ներսում:
4.3. Դժբախտ պատահարներից խուսափելու համար արգելվում է կատարել հոսանքատեղեկական արտադրանքի ինքնադրում վերանորոգում:
4.4. Մեխանիկական և այլ վնասվածքների առկայության դեպքում արգելվում է շահագործել արտադրանքը:
4.5 Գիշ է, որ 230Վ լարումով հոսանքը վնասվածք է կյանքի համար:

5. ՓՈԽԱՐԴՐՈՒՄ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՈՒՄ:

Արտադրանքի փոխարդումը և պայմապտումը պետք է կատարվի՝ իրագործելով փաթեթավորման վրա նշված մեխանիկական վնասվածքներից և շրջապատի ներգործություններից պաշտպանելու կանոնները:

6. ԻՐԱՑՈՒՄ:

Արտադրանքը անհրաժեշտ է իրացնել՝ ըստ տարածքային օրենսդրության ռեպիզացիայի պահանջ:

7. ՀՆԱՐԱԿՈՐ ԱՆՍԱՐԸՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԵՏՎՈՒՄ:

Ուշադրություն: Սարքի հնաավոր անսարքությունների հետ կապված բոլոր աշխատանքները պետք է իրագործեն միայն հոսանքի անջատումից հետո:
Հնարավոր անսարքությունների և դրանց շակվան երանվանների ցուցակը ներկայացված է արդյունա 3-ում:

Թերի էլեկտրատեղեկական ապրանքի փոխարինումը նորով իրականացվում է առևտրի կետում՝ երաշխիքային կոռեկտ լույսից և կանխիկ վճարման կտրոններով:

Լամպը չի աշխատում	- ստուգվեք 220Վ լարման հոսանքի առկայությունը - համոզվեք բոլոր հարողայրերի և մետաղացուցիչների - ստուգվեք բոլոր միացումների աղծոթականության մեջ
-------------------	---

Եթե անսարքության շտկման այս միջոցները չեղ չզեղեն, դիմեք որակավորված մասնագետի օգնությանը:

8. ՏԵՂԱԿՑՎՈՐԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՐՏԱՐԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ

Արտադրանքի անվանումը	Լուսատու (նախատեսված է լեյնցալային օգտագործման համար)
Արտադրանքի մոդելն	Մոդել՝ SPB-2 Արտադրանքի: SPB-203-0-40K-024, SPB-203-0-65K-024
Արտադրանքի տեսակը	Լուսավորողային լամպ
Արտադրանքի ծան	ՃԱ
Արտադրող երկիրը	Չինաստան
Արտադրողի անվանումը	USL Քինգն (Շենչեն) համագործակցություն, ԼՏԴ (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Արտադրողի հասցեն	ՉՉԳ, 518054, Շենչեն, Նանշանի շրջան, Չուանի փող., շենչ Չուանիային Բաղիլեն, սն. 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Արտադրողների հետ կապի ինֆորացիա	atl_company@163.com
Ներմուծող	Ներմուծողի մասին տեղեկությունը ներկայացված է անստանալ փաթեթավորման տուփի վրա փակցված ապրանքանիշին:
Սպառողների հետ աշխատանքի ծառայություն	1121467, Ռուսաստան, Մոսկվա ձ/ձ 43
Լորմատիվ փաստաթղթերի հետ հարաբերակցություն	Արտադրանքը համապատասխանում է TP TC 004/2011 «Ցածր լարումով սարքավորման ապարիտության մասին», TP TC 020/2011 - Տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսային պահպանողականության պահանջարկներին: ՏՊԱՄ 037/2016 «Էլեկտրատեղեկական և ռադիոէլեկտրոնիկայի արտադրանքներում վտանգների նյութերի օգտագործման սահմանափակման մասին»
Արտադրության ժամկետը	Սարքի կմախքի վրա

9. ԵՐԱՇԽԱԷԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

9.1. Տվյալ ձեռնարկում ներկայացված տեղակայման, տեղադրման և պահպանման պահանջների իրականացման դեպքում երաշխիքային շահագործման ժամկետը կազմում է 5 տարի՝ սկսած գնման օրվանից:
9.2. Սարքը չի ենթարկվում երաշխիքային պարտավորությունների հետևյալ դեպքերում.
- ապրանքը ներկայացված է չդրացված (փայլ լույսից) երաշխիքային կտրոնով;
- առկա են մեխանիկական վնասվածքներ կամ կարգավորի, հարողայրերի բացման հետքեր
- Թույլ են տրված տվյալ ձեռնարկում ներկայացված շահագործման պայմանների խախտումներ:

Վաճառքի վայրը	Վաճառքի անսաթիվը	Խանութի կնիքը և վաճառողի ստորագրությունը

Արտադրող իրավունք է վերապահում ցանկացած ժամանակ փոփոխություններ մտցնել արտադրվող ապրանքների կառուցվածքների և դասակարգումի մեջ, առանց նախնական ցանկությունման և առանց որևէ պարտավորությունների, որ նույնպիսի փոփոխությունները մտցվեն նախկինում և ավելի ուշ արտադրված արտադրանքի մեջ

