



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ) СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С БЛОКОМ АВАРИЙНО- ГО ПИТАНИЯ.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Светодиодный светильник с блоком аварийного питания, шт.....1
Руководство по эксплуатации, экз.:.....1
Упаковка, комплект:.....1
Монтажный комплект, шт.....1

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	SPB-203-A1-40K-018	SPB-203-A1-65K-018	SPB-203-A3-40K-018	SPB-203-A3-65K-018
Артикул				
Потребляемая мощность, Вт			18	
Световой поток, лм			1530	
Цветовая температура, К	4000	6500	4000	6500
Диапазон рабочих напряжений, В-			190-265	
Номинальное напряжение, В-			230	
Рабочий ток, А			0,09	
Частота сети, Гц			50	
Индекс цветопередачи, Ra			>90	
Коэффициент пульсации (РР), %			<0,5	
Коэффициент мощности (PF), cosφ			0,95	
Класс защиты от поражения электрическим током			II	
Сечение подключаемых проводов, мм²			0,75-1,5	
Степень защиты от воздействий окружающей среды			IP65	
Диапазон рабочих температур, °С			-20...+40	
Климатическое исполнение и категория размещения			У2	
Тип КСС (кривой силы света)			Д	
Тип рассеивателя			матовый	
Материал корпуса и рассеивателя			пластик	
Срок службы, ч			≥50 000	
Габариты (ДхШхВ), мм			220х220х88	
Масса, кг	0,34			0,36
Тип аккумулятора			Li-Ion (литий-ионный)	
Световой поток в аварийном режиме, лм			480	
Максимальное время работы аккумулятора, ч			480	
Максимальная мощность аккумулятора, Вт	1500		750	
Номинальное напряжение аккумулятора, В			3,7	
Время работы в аварийном режиме, мин	40		180	
Режим работы светильника			постоянный	

3. ПОДГОТОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

3.1. Требования безопасности.

Внимание! Монтаж или демонтаж светодиодного светильника необходимо производить строго при отключенном напряжении сети. Запрещается эксплуатация изделия с поврежденной изоляцией проводов и токоведущих частей. Запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать изделие.

3.2. Подготовка изделия к работе.


Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии повреждений корпуса, рассеивателя и проводов.

3.3. Подключение.

Внимание! Все провода во время подключения светодиодного светильника должны быть обесточены. Сечение жил используемых проводов должно быть не менее 0,75мм².

3.3.1. Для монтажа светильника используйте дюбеля и шурупы, идущие в комплекте.

3.3.2. Для подключения светильника необходимо подвести к месту его монтажа 2-х жильный провод. Далее выполнить действия по схеме:



3.3.3. После проверки правильности подключения можно включать сетевое напряжение.

3.4. Аварийный режим работы.

3.4.1. Светильник с БАП работает в постоянном режиме работы (работа светильника в штатном и аварийном режиме).

3.4.2. При отключении электропитания переход светильника с БАП в аварийный режим происходит автоматически.

3.4.3. Время работы в аварийном режиме от 1 до 3-х часов (в зависимости от модели).

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. Во избежание несчастных случаев никогда не подвергайте изделие воздействию огня и не опускайте его в воду.

4.2. Изделие предназначено для использования только внутри помещений.

4.3. Во избежание несчастных случаев запрещается самостоятельно производить ремонт электротехнической продукции.

4.4. Запрещается эксплуатировать изделие при наличии механических и прочих повреждений любого из его компонентов.

4.5. Помните, что переменное напряжение 230В опасно для жизни!

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

6. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется в точке продажи при наличии корректно заполненного гарантийного талона:

Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и спецификации выпускаемых изделий в любое время без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств внести такие же изменения в ранее или позднее произведенные изделия.



Внимание! Все работы связанные с устраниением возможных неисправностей изделия должны осуществляться при отключенном питании сети!
Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице.

Светильник не работает	проверьте наличие сетевого напряжения питания 220В - убедитесь в целостности всех проводов и их изоляции - убедитесь в целостности всех соединений
------------------------	--

Если эти способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

8. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия:	Светильник (не предназначен для бытового применения)
Модель изделия	Модель: SPB-2 Артикулы: SPB-203-A1-40K-018, SPB-203-A1-65K-018, SPB-203-A3-40K-018, SPB-203-A3-65K-018
Тип изделия	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания
Товарный знак	ЭРА
Страна изготовитель	Китай
Наименование изготовителя	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Адрес изготовителя	КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901 P.O.C, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901
Информация для связи с изготовителем	atl_company@163.com
Импортер	Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке.
Служба по работе с потребителями	121467, Россия, г.Москва, а/я 43
Соответствие нормативным документам	Изделие соответствует требованиям: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТРАЭС 027/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радио электроники»
Дата изготовления:	Указана на упаковке или корпусе светильника

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 3 года со дня продажи, при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения, изложенных в данном руководстве.

9.2. Устройство не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:

- предъявления товара с незаполненным (неправильно заполненным) гарантийным талоном;
- наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса;
- нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.



1. ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨ

KG

Параметрин аталышы	Мамансы			
Артикул	SPB-203-A1-40K-018	SPB-203-A1-65K-018	SPB-203-A3-40K-018	SPB-203-A3-65K-018
Керектөөчү кубаттуулук, Вт	18			
Жарык агымы, лм	1530			
Түстүү температура, К	4000	6500	4000	6500
Жүмүшчү диапазонуну напряжений, Нарын-	190-265			
Номиналдык чыңалуу, В-	230			
Жүмүшчү ток менен, Ошондой	0,09			
Жыштыгы тармагы, Гц	50			
Индекс цветопередачи, иштери менен таанышып чыкты	≥80			
Коэффициенти пульсации (IRF), %	≤5%			
Кубаттуулуктун коэффициенти (PF), cosφ	≥0,85			
Класс электр тогуна уруундан коргонуу	II			
Агыны азыркы жутулукка эсептептеген подлючаемый жол мк2	0,75-1,5			
Коргоо даражасы-жылдан тасаркерден айлана-чөйрөмү	IP45			
Диапазону жүмүшчү температурасы, °Сменен	-20...+40			
Башка тартиптеги аталуу жана категориясы жайгашуу	D			
Ишчи КСС (көрсөткүчү жарык)	мг/лм			
Ишчи расцветка	оромок			
Материал корпусунун жана расцветкасы	оромок			
Казмат өтө мөөнөтү, ч	≥30 000			
Габариттери (ДхШхВ), мм	220х220х88			
Массасы, кг	0,34		0,36	
Ишчи аккумулятору	Li-Ion (литий-ионный)			
Жарык агымы эскерүү "режиминде, лм	440			
Максималдуу убактысы зарядды аккумулятору, ч	24			
Сыйымдуулугу аккумулятору, мАч	1500		2500	
Номиналдык чыңалуу аккумулятору, Нарын	3,7			
Иштөө убактысы-рабат "режиминде, миң	60		180	
Иштөө режимин светильника	туруктуу			

2. ТОПОТМДУУЛУГУ

Лампа базасы, даана.....1
Эксплуатация боюнча колдонмо,
нускада:1
Упаковка, топтому:.....1
Монтаждык комплект, шт.....1

3. ШАМЧЫРАКТА ДАЯРДОО, ТУТАШТЫРУУ ЖАНА ОРНОТУУ

3.1. Коопсуздук талаптары.

⚠ Көңүл бургула! Жарыкдиоддуу шамчыракты орнотуу же кайра орнотууда чыңалып турган токту өчүрүү керек. Чырактын проводуну сырткы коргоочу катмары же ток берүүчү бөлүкчөлөрү бузук болсо колдонууга тыюу салынат. Өз алдынча чечүү же оңдоого тыюу салынат.
3.2. Шамчыракты ишке киргизүүгө даярдоо.
Чыракты оромолдон чыгарып, корпусунун, жарык чачыраткычтын, проводунун бузук же сынык эместигин текшериниз.
3.3. Туташтыруу.

⚠ Көңүл бургула! Жарыкдиоддуу шамчыракты туташтырууда бардык проводдогу токтон сууруп таштоо керек. Проводдогу ажырым зымдар 0,75мм² кем болбоосу зарыл.
3.3.1. Туташтыруу үчүн орноштуру турган жерине эки ажырым зымды адып келүү керек.
3.3.2. 1-суретте көрсөтүлгө схемага ылайык бул провод азыктандыруу проводуна сырткы клеммниктин жардамы менен туташтырылат;
3.3.3. Токко туура туташканын текшерген соң токту жандырся болот.

4. КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ

4.1. Кысыкты алдын алуу үчүн шамчыракты отко жакындатпаңыз жана сууга тийгизбеңиз
4.2. Шамчыракты бөлмөнүн ичинде гана колдогонго болот.
4.3. Кысыкты алдын алуу үчүн электротехникалык буюмду өз алдынча оңдоого болбойт.
4.4. Шамчыракты же анын бөлүкчөлөрү бузук же сынык болсо колдонууга тыюу салынат.
4.5. 230В өзгөрмө ток өмүргө кооптуу!

5. ТАШУУ ЖАНА САКТОО

Шамчыракты оромолунда ташуу жана сактоодо механикалык сынуу, бузуулардан жана нымдан сактоону эске алуу зарыл.

6. КЕРЕКТЕН ЧЫГАРУУ

Шамчыракты ал сатылып жаткан өлкөнүн мыйзамына ылайык керектен чыгаруу зарыл.

⚠ **7. МҮМКҮН БОЛГОН БУЗУЛУУЛАР ЖАНА АЛАРДЫ ОНДОО**
Шамчырактын ар кандай бузулууларын оңдоо иштеринде токту өчүрүү керек!

Электротехникалык бузугу бар буюмду сатылган жайда туура толтурулган кепилдик талонунун негизинде алмаштыра аласыз:

Сатылган жайы	Сатылган убактысы	Дүкөндүн штампы жана сатуучунун колу

Өндүрүш кез келген уякытта алдын ала эскертүүсү жана андебр міндеттемелерсиз шыгарылатын буйымдардын конструкциясына жана спецификациясына өзгөрүстөр өнгүз, сондай-ак бурын немесе кейін жасалган буйымдарга осындай өзгөрүстөр өнгүзү күүгүн өзине калдырды.



3-таблицида мүмкүн болгон бузулуулар жана аларды оңдоо иштери берилген.

Шамчырак иштесе	- 220В токту бз кенин текшериниз - бардык проводдордун оң жана ачык эместигин текшериниз - бардык туташтыргычтардын бузук эместигин текшериниз
-----------------	--

Эгер бул чаралар сизге жардам бербесе атайын адистерге кайрылыңыз.

8. ШАМЧЫРАК ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ

Буюмдун аталышы:	Жарык берүүчү прибор (тиричилик үчүн арналган эмес)
Буюмдун модели	Модель: SPB-2 Атриклары: SPB-203-A1-40K-018, SPB-203-A1-65K-018, SPB-203-A3-40K-018, SPB-203-A3-65K-018
Буюмдун тиби	Жарыкдиоддуу шамчырак
Соода белги	ЭРА
Жасаган өлкө	Кытай
Жасаган ишкананын аты	АТЛ Бизнес (Шэньжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (Shenzhen) CO., LTD.)
Жасаган ишкананын дарегі	КЗР, 518054, Шэньжэнь, Наньшань району, Чуаньчэнь кочосу, Нос Баоланшань имараты, 901-батыр (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangyuan street, North Baolichang Building, room 901)
Жасаган ишкана менен байланышуу үчүн маалымат	atl_company@163.com
Импорттоочу уюм	Импорттоочу уюм жонундогу маалымат ндивидуалдык кутудагы этикеткада корсотулгон.
Керектоочулор менен иштөө боюнча кызматтын дарегі	121467, Россия, Москва ш., а/а 43
Нормативдик документтерге туура келиши	Буюм «Томонку чыңалуудагы туулуштордун коопсуздугу боюнча» ТР ТС 002011, «Техникалык каражаттардын электроматтиктик бир-бирине дал келүүсү жонундогу ТР ТС 0020/2011 талаптарын жол берет» ТРПС 037/2016 электротехника жана радио Электроника буюмдарында коркунучтуу заттарды колдонуунун чектөө жонундогу
Жасалуу мооноту	Буюмдун сыртына жазылган

9. КЕПИЛДИК

9.1. Шамчыракка сатыктан кийин 3 жыл мөөнөттүк колдонуу кепилдик берилет. Кардарга колдонмо китепке ылайык орнотуу, колдонуу, ташуу жана сактоо чараларын туура жүргүзгөндө кепилдик берилет.

9.2. эгер төмөнкүлөр болсо шамчыракка кепилдик берибейт:

- кепилдик талону толук толтурулбаса (туура эмес толтурулса);
- механикалык бузук же корпусунун кардар тарабынан өз алдынча ачылганын байкаса;
- колдонмо китепке ылайык колдонуу шарттары туура эмес жүргүзүлсө.

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҮСҚАУЛЫҚ (ПАСПОРТ) ЖАРЫҚДИОДТЫ ШАМДАЛ

Параметрдің атауы	Мәні			
Артикул	SPB-203-A1-40K-018	SPB-203-A1-65K-018	SPB-203-A3-40K-018	SPB-203-A3-65K-018
Түпнұсқаның қуаты, Вт				
Жарық ағыны, лм				
Жарық сәулесінің диаметрі, мм	4000	4500	4000	4500
Түсі, нм				
Жұмыс кернеулерінің диапазоны, В				190-245
Номиналды кернеу, В				207
Жұмыс тогы, А				0,07
Жалғыз желі, Гц				50
Түстерді көрсету индексі, Ra				≥80
Пулсация коэффициенті (BPF), %				≤5%
Қуат коэффициенті (KQ), cosφ				≥0,95
Электр тогының соғылуын қорғау классы				II
Қосылған электр қуаттардың қысымы, мм²				0,75-1,5
Қоршалған ортаның өскерінен қорғау дәрежесі				IP40
Жұмыс температурасының диапазоны, °С				-20...40
Климаттық орындау және орыналу санаты				У2
KCS типі (жарық қарқындылығының қысымы)				Д
Диффузор түрі				күрдіт
Корпус пен диффузордың материалы				пластик
Қызмет ету мерзімі, сағ				≥50 000
Габариттері (ДхШхВ), мм				220х220х88
Салмағы, кг	0,34		0,36	
Батарея түрі				Ли-ион (литий-ионды)
Авариялық режимдегі жарық ағыны, лм				460
Батареяны зарядтаудың максималды уақыты, сағ				24
Акумулятордың сыйымдылығы, МAh	1500		2500	
Акумулятордың номиналды кернеуі, В				3,7
Авариялық режимдегі жұмыс уақыты, мин	60		180	
Шамның жұмыс режимі				турақты

2. ТОПТОМДУУЛУҚ

Жарықдиодты шам, дана:1
Қаптамасы, жиынтық:1
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық
(Пайспорт), нұсқа:1
Монтаждау жиынтығы, дана:1

3. БҮЙІМДЫ ДАЙЫНДАУ, ЖАЛҒАУ ЖӘНЕ МОНТАЖДАУ

3.1. Қауіпсіздік талаптары.

Назар аударыңыз! Жарықдиодты шамдалды монтаждауды немесе демон-
таждауды қатан түрде желі кернеуі өшірілу күйінде жүргізілуі қажет. Сымдары-
ның оқшаулағышы мен ток жүретін бөлшектері ақауланған бұйымдарды пайда-
лануға тыйым салынады.

Бұйымды өздігімен ашуға және жөндеуге тыйым салынады.

Шамдал қаптамасын ашыңыз және корпусының, шашыратқышының және сымдары-
ның ақаулы болмауларына көз жеткізіңіз.


3.3. Жалғау.

Назар аударыңыз! Жарық-
диодты шамдалды жалғау
кезінде барлық сымдар ток-
тан ажыратылуға тиіс болады. Пай-
даланылатын сымдардың шоғыр-
сымдарының қималары 0,75мм2 кем
болмауға тиіс болады.

3.3.1. Шамдалды жалғау үшін оның
монтаждалатын орнына 2-шоғыр-
сымды сым келуге тиіс болады.

3.3.2. Бұл сымды 1-суретте көр-
сетілгендей сұлбаға сәйкес сыртқы
қысқыштардың көмегімен қуат беру
көзінің сымына жалған қажет бо-
лады;

3.3.3. Дұрыс жалғануын тексерген-
нен кейін, желілік кернеуді қосуға
болады.



4. САҚТАНДЫРУ ШАРАЛАРЫ

4.1. Жазатайым уақиғалар болдырмау үшін ешқандай да бұйымды отқа жақындат-
паңыз әрі суға батырмаңыз.

4.2. Бұйым тек қана бөлменің ішінде пайдалануға арналған.

4.3. Жазатайым уақиғалар болдырмау үшін электр техникалық өнімдердің жөндеудің
өздігімен жүргізуге тыйым салынады.

4.4. Оның қандай да болмасын компоненттерінде механикалық және өзге де
зақымданулар болғанда бұйымды пайдалануға тыйым салынады.

4.5. Есіңізде болсын, 230В ауыспалы кернеу өміріңізге қауіпті!

5. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Бұйымды тасымалдау және сақтау механикалық зақымданудан және атмосфералық
жауын-шашынның әсерінен сақтандыру шараларын сақтай жүріп, қаптамасында
жүргізілуі тиіс болады.

6. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Бұйымды өткізілген аймақтағы заңнаманың талаптарына сәйкес кәдеге жарату қажет.

7. ЫҚТИМАЛДЫ АҚАУЛАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІ

Назар аударыңыз! Бұйымның ықтималды ақаулары жоюға байланысты бар-
лық жұмыстарды желі кернеуі өшірілу күйінде жүргізілуі қажет! Ықтималды ақауларды

және оларды жою тәсілдерін тізбесі 3-кестеде келтірілген.

Шамдал жұмыс істемейді	- желілік 220В қуат беру кернеуінің болуын тексеріңіз - барлық сымдардың және олардың оқшауланымдарының бүтіндігіне көз жеткізіңіз - барлық жалғанған жерлерінің бүтіндігіне көз жеткізіңіз
------------------------	---

Егер де бұл тәсілдердің Сізге көмек болмаған болса, ақауларды жою үшін білікті
мамандардың көмегіне жүгініңіз.

8. БҮЙІМ ЖАЙЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Бұйымның атауы:	Шам (тұрмыстық қолдануға арналмаған)
Бұйымның моделі	Модель: SPB-2. Артикул: SPB-203-A1-40K-018, SPB-203-A1-65K-018, SPB-203-A3-40K-018, SPB-203-A3-65K-018
Бұйымның типі	Жарықдиодты шамдал
Тауарлық белгіс	ЭРА
Өндіруші ел	Қытай
Өндірушінің атауы	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (Shenzhen) CO., LTD.)
Өндірушінің мекен-жайы	КРР. 518054, Шэньчжэнь, Наньшань району, Чуанье қоросу, Нос Баоличэн имараты, 901-батир (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Өндірушімен байланысу үшін ақпарат	atl_company@163.com
Импорты	Импортшы туралы ақпарат жеке қаптамада орналасқан заттанбада көрсетілген.
Тұтынушылармен жөндеуі қажет	121467, Ресей, Мәскеу қ., а/ж 43
Нормативтік құжаттарға сәйкестігі	Бұйым ТР ТС 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы», ТР ТС 020/2011 «Техникалық құралдардың электрлік-магниттік үйлесімділігі» талаптарына сәйкес келеді ТРАЭС 037/2016«Электротехника және радио электроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы»
Өндірілген күні	бұйымның сыртына жазылған

9. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

9.1. Бұйымды пайдаланудың кепілдік мерзімі, осы нұсқаулықта айтылған мон-
таждау, пайдалану, тасымалдау және сақтау шарттарын тұтынушы орындағанда,
сатылған күнінен санағанда 3 жылды құрайды.

9.2. Құрылыс мына жағдайларда кепілдік қызмет көрсетуге жатқызылмайды:
- кепілдік талоны толтырылмаған (дұрыс толтырылмаған) тауарды асығанда;
- механикалық бүлінудер болғанда немесе корпусын ашудың іздері болғанда;
- осы нұсқаулықта айтылған пайдалану шарттары өрескел бұзылғанда.

Істен шыққан электр техникалық өнімді айырбастау қатесіз толтырылған кепілдік талоны бар болғанда сату нүктесінде жүзеге асырылады:

Сатылған жері	Сатылған күні	Дүкеннің мөрі және сатушының қолы

Өндүру үсінде чыгарылған буюмдардын конструкциясына жана спецификациясына каалаган убакытта алдын ала эскертүүсүз жана ушундай эле өзгөрүүлөрдү мурунку же кийинки чыгарылган буюмдарга киргизүү милдеттенмеси өзгөрүүлөрдү киргизгенге укугу бар.



1. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲԵՆԹԱՎԳԻՐԵՐ:



ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ
ԶԵՆԱՐԿ
(ԱՆՋԱՆԱԳԻՐ
(РАСПОРТ)
ԼՈՒՄԱԴԻՈՂԱՅԻՆ
ԼԱՍՊ


2. ԿՈՄՊԼԵԿՍԱՎՈՐՈՒՄ

Led Downlight, հատ:1
Փաթեթավորում, կոմպլեկտ:1
Շահագործման ձեռնարկ
(Անձնագիր), նուշ:1
Մետաժապին հավաքածու, հատ 1

3. ԱՐՏԱԴՐԱՆԵՔ ՌԻՍԻՒՆԱՄԱՐԻՄ, ՏԵԽՆԿԱԶՈՒՄ ԵՎ ՄԻԱՑՈՒՄ

3.1. Ուղարկություն: Լուսավորողային լամպի տեղակայման (մոտաժման) կամ ապամոնտաժման բոլոր աշխատանքները պետք է կատարվեն բացառապես հուսանք արդյունաբերությունը հետո:
Արգելվում է արտադրանքը շահագործել հարողապարտերի վնասված վիճակում: Ռեպարել: Արգելվում է ինքնուրույն քանդել և վերանորոգել արտադրանքը:
3.2. Արտադրանքի նախապատրաստումը աշխատանքի: Քանի որ լամպի փաթեթավորումը և համոզվել, որ վերջինիս կապարի, լամպի համար նախատեսված լուսազանգի և հարողապարտի վնասվածքները բացակայում են:
3.3. Միացում:

Ուշադրություն: Լուսավորողային լամպի միացման ժամանակ բոլոր հարողապարտերը պետք է ապահովված լինեն: Օգտագործվող հարողապարտերի միացման հաշվառվող չափերը և զննարկվող 0,75մմ:
3.3.1. Լամպը միացնելու համար անհրաժեշտ է տեղակայման վայր բերել երկու մետաղային հարողապարտ:
3.3.2. Այդ հարողապարտ անհրաժեշտ է միացնել սնման աղբյուրի հարողապարտին արտաքին տերմինալի օգնությամբ՝ Նկար 1-ում պատկերված փեմային համապատասխան:
3.3.3. Միացման ծնողությունը ստուգելու հետո կարելի է միացնել ցանցային կարմուխ:



4. ԱՆՎՏԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ:

4.1. Դժբախտ պատահարներից խուսափելու համար արտադրանքը երբեք մի՛ ենթարկվել լրակի ներգործությանը և մի՛ ցուցե այն չորի մեջ:
4.2. Արտադրանքը նախատեսված է ռզուսգործել փայլա տարածելի ներսում:
4.3. Դժբախտ պատահարներից խուսափելու համար արգելվում է կատարել հոսանքաբերական արտադրանքի ինքնուրույն վերանորոգում:
4.4. Մեխանիկական և այլ վնասվածքների առկայության դեպքում արգելվում է շահագործել արտադրանքը:
4.5 Դիժե՛ք, որ 230V կարմուխի հոսանքը վնասվածքով է կանգնի համար:

5. ՓՈԽԱՐՈՒՄԸ ԵՎ ՊԱՐԱՆՈՒՄԸ:

Արտադրանքի փոխարինումը և պահպանումը պետք է կատարվի՝ իրազրույցով փաթեթավորման վրա նշված մեխանիկական վնասվածքներից և շրջապատի ներգործությունների պահպանելու կանոններով:

6. ԻՐԱՑՈՒՄԸ:

Արտադրանքը անհրաժեշտ է իրացնել՝ ըստ տարածքային օրենսդրության ռալիզացիայի պահանջի:

7. ԴՆԱՐԱԿՈՐ ԱՆՍԱՐԸՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԾՏԱՐԸ:

Թերի էլեկտրոտեխնիկական ապրանքի փոխարինումը նորով իրականացվում է առևտրի կետում՝ երաշխիքային կոտեժ լուսավոր և կանխիկ վճարման կտրուկներով:

Վաճառքի վայրը	Վաճառքի ամսաթիվը	Խանութի կնիքը և վաճառողի ստորագրությունը

Արտադրող իրավունք է վերապահում ցանկացած ժամանակ փոփոխություններ մտցնել արտադրվող ապրանքների կառուցվածքների և դասակարգումի մեջ, առանց նախնական ցանկում նշանակել և առանց որևէ պարտավորությունների, որ նույնպիսի փոփոխությունները մտցվեն նախկինում և ավելի ուշ արտադրված արտադրանքի մեջ



Ուշադրություն: Այսպիսի հիմնական անապրությունների հետ կապված բոլոր աշխատանքները պետք է իրագործվեն փայլա հոսանքի անջատումից հետո: Դարավոր անապրությունների և դրանց շարժման եղանակների ցուցակը ներկայացված է աղյուսակ 3-ում:

Լամպը չի աշխատում	- ստուգել 220V լարման հոսանքի առկայությունը - համոզվել բոլոր հարողապարտերի և մետաղապարտերի անջատվածության մեջ - համոզվել բոլոր միացումների անջատվածության մեջ
-------------------	---

Եթե անապրության շարժման այս միջոցները ձեզ չօգնեն, դիմեք դրակապիված մասնագետի օգնությանը:

8. ՏԵԽՆԻԿԱԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՐՏԱԴՐԱՆԵՔ ՄԱՍԻՆ

Արտադրանքի անվանում	Լուսատու (նախատեսված է կենցաղային օգտագործման համար)
Արտադրանքի մոդել	Մոդել՝ SPB-2 Անապրանք՝ SPB-203-A1-40K-018, SPB-203-A1-65K-018, SPB-203-A3-40K-018, SPB-203-A3-65K-018
Արտադրանքի տեսակ	Լուսավորողային լամպ
Ապրանքանշան	3PA
Արտադրող երկիրը	Չինաստան
Արտադրողի անվանումը	USL Փղեկ (Shenzhen) համալսարանություն, L57 (ATL Business (Shenzhen) CO., LTD.)
Արտադրողի հասցեն	204, 518054, Ընդունել, Լանցան շրջան, Չուան փող, չեն 3-րդ հատվածի Բաղիկ, ք. 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Արտադրողի հետ կապի ինդեքսները	at_company@163.com
Ներմուծող	Ներմուծողի մասին տեղեկություններ ներկայացված է անհատական փաթեթավորման տուրքի վրա փակցված ապրանքանշանին:
Ապրանքների հետ աշխատանքի ծառայություն	1121467, Ռուսաստան, Մոսկվա թ/հ 43
Ներմուծողի (փաստաթղթերի հետ հարաբերակցություն)	Արտադրանքը համապատասխանում է TP TC 004/2011 «Ցածկ կարմուխի ապրանքների արտադրության մասին», TP TC 029/2011 «Ցածկ կարմուխի փաթեթավորման համապատասխանության պահանջներին» ՏՊԱՀ 037/2016 «Բեկորաբերական և արտադրողների կողմից արտադրվող ապրանքների կառուցվածքի օգտագործման ամսական հաշվառման մասին»
Արտադրության ժամանակը	Այսպիսի կանխիկ վրա

9. ԵՐԱՇԽԱԶԱՆ ԴՐԱՐԱԿՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

9.1. Տվյալ ձեռնարկում ներկայացված տեղակայման, տեղադրման և պահպանման պահանջների իրականացման դեպքում երաշխիքային շահագործման ժամկետը կազմում է 3 տարի՝ վնասված գնման օրվանից:
9.2. Այսպիսի չի ենթարկվում երաշխիքային պարտավորությունների հետևյալ դեպքերում.
- արարված ներկայացված է չղացված (խալ լուսավոր) երաշխիքային կտրուկով;
- առկա են մեխանիկական վնասվածքներ կամ կարգապարտ, հարողապարտի բացման հետքեր;
- թույլ են տրված տվյալ ձեռնարկում ներկայացված շահագործման պայմանների խախտումներ: