

1. Назначение

1.1. Светильник на полупроводниковых источниках света (светодиодах), предназначен для общего освещения административно-общественных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В ($\pm 10\%$), 50 Гц ($\pm 0,4$ Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ Р 54149-2010.

1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

1.3. Светильник выпускается в исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

1.4. Светильник соответствует степени защиты IP20 по ГОСТ 14254-96.

1.5. Светильник может быть установлен в потолочную нишу из нормально воспламеняемого материала.

1.6. Класс защиты от поражения электрическим током – I.

2. Комплект поставки

Светильник, шт.	1
Комплект крепежа, шт.	1
Комплект торцевых крышек, шт (поставляется по отдельному заказу)	1
Упаковка, шт.	1
Паспорт, шт.	1

3. Требования по технике безопасности

Установку и чистку светильника производить только при отключенном питании. Загрязненный рассеиватель очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

4. Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2. Распаковать светильник. Снять опаловый рассеиватель и, открутив винты, отсоединить питающие провода от кластеров, снять панель с кластерами.

4.3. Провести сетевые провода через проходной изолятор, установленный в основании корпуса светильника.

4.4. Корпус установить в подшивной потолок или стену из гипсокартона при помощи кронштейнов.

4.5. Аналогичным образом установить следующий в линии светильник (п. 4.2. – 4.4.), соединив его с предыдущим при помощи оцинкованных фиксаторов, которые необходимо вставить в боковые пазы профиля соединяемых корпусов и зафиксировать их при помощи винтов-саморезов.

4.6. На первый и последний в линии светильник необходимо установить торцевые крышки (в комплект светильника не входят).

4.7. Подключить питающие провода к клеммной колодке соблюдая условие полярности: «L» - фаза, N - ноль, $\oplus$ - заземление.

4.8. При использовании диммируемого драйвера, управляющие провода подключаются строго с соблюдением полярности, указанной в маркировке (см. рис. 3).

4.9. Установить панель с кластерами. Подключить к разъемам крайних кластеров питающие провода. +V – красный провод, -V – белый провод. Вставить опаловый рассеиватель.

4.10. Загрязненный рассеиватель очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-002-44919750-12 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер _____

Упаковщик _____

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод – изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпуса и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.

Габариты светильника

Рис. 1. С крышками для одиночной установки




Рис. 2. Собираемых в линию (без крышек)





Рис. 3. Схема электрических соединений с диммируемым драйвером.



Артикул	Активная мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, люмен	Индекс цветопередачи, Ra	Коэффициент мощности	Максимальное число светильников, подключенных на 1 фазу, шт.	Рис. 1 Габариты, мм АхВхСхD	Рис. 2 Габариты, мм АхВхС	Масса, кг, не более	Тип рассеивателя
LINER/R DR LED 1200 3000K	29	3000	1850	83	0,95	75	1170х127х88х1146	1140х127х88	4,4	Опаловый рассеиватель
LINER/R DR LED 600 4000K	16	4000	920		0,86	150	600х127х88х576	570х127х88	2,7	
LINER/R DR LED 1200 4000K	29		2030		0,95	75	1170х127х88х1146	1140х127х88	4,4	
LINER/R DR LED 1500 4000K	35		2700		0,96	65	1455х127х88х1431	1425х127х88	5,3	
LINER/R DR LED 900 4000K	22		1400		0,92	90	885х127х88х861	855х127х88	3,8	
LINER/R DR LED 1500 5000K	35	5000	2700		0,96	65	1455х127х88х1431	1425х127х88	5,3	