

СВЕТИЛЬНИКИ серии «Лайт»

ДПО 11-2х10-001 УХЛ4, ДПО 11-2х18-001 УХЛ4 Руководство по эксплуатации. Паспорт

1 Назначение и область применения

1.1 Светильники серии ДПО 11 (далее - светильники) предназначены для общего освещения общественных помещений и не предназначены для применения в быту.

1.2 Светильники рассчитаны на работу со светодиодными лампами Т8 с цоколем G13.

1.3 Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц.

1.4 Светильники по способу установки являются стационарными и монтируются на стену или потолок из стандартных строительных материалов с нормально воспламеняемой поверхностью.

1.5 Светильники изготавливаются по ТУ РБ 300541279.006-2002.

2 Технические характеристики

2.1 Основные технические характеристики светильников серии ДПО 11 представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра		Значение
Номинальное напряжение, В.		230
Частота переменного тока, Гц		50
Диапазон температур окружающей среды в условиях эксплуатации, °С		+1... +40
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75		I
Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-2015		IP40
Тип цоколя		G13
Габаритные размеры (dхlхh), мм	ДПО 11-2х10-001 УХЛ4	632х118х40
	ДПО 11-2х18-001 УХЛ4	1240х118х40
Масса, кг	ДПО 11-2х10-001 УХЛ4	1,4
	ДПО 11-2х18-001 УХЛ4	2,7
Мощность светодиодной лампы, Вт	ДПО 11-2х10-001 УХЛ4	2х10
	ДПО 11-2х18-001 УХЛ4	2х18

3 Комплект поставки

В комплект поставки входят:

Светильник в сборе - 1 шт.

Руководство по эксплуатации. Паспорт - 1 шт.

4 Подготовка к работе

4.1 Распаковать светильник, вывернуть винты крепящие боковую планку, снять планку и вытянуть рассеиватель.

4.2 Продеть питающие провода сети и провод заземления через отверстие в основании светильника.

4.3 При наличии защитной пленки снять с корпуса светильника. Закрепить корпус светильника дюбель-гвоздями в намеченном месте установки.

4.4 Присоединить провода питания к контактам клеммной колодки согласно маркировке L N, а заземляющий провод к зажиму заземления, обозначенному знаком ⊕.

4.5 Установить лампы. Установить рассеиватель и крышки. Закрепить крышки винтами. Светильник готов к эксплуатации.

5 Техническое обслуживание

При замене лампы следует проверять прочность закрепления патронов, состояние мест присоединения проводов, состояние рассеивателя. Чистку деталей светильника производить мягкой ветошью.

6 Требование безопасности

Работы связанные с монтажом и техническим обслуживанием, производить только при отключенной питающей сети. Установка светильника должна производиться только специалистом соответствующей квалификации. При обнаружении неисправности светильника обратиться к специалисту соответствующей квалификации. Устранение неисправности и техническое обслуживание должно производиться только специалистом соответствующей квалификации.

7 Правила транспортирования, хранения и утилизации.

Транспортирование светильников должно производиться при температуре от плюс 40°С до минус 50°С при условии защиты светильников от осадков.

Хранить светильники в упаковке в закрытых помещениях при температуре от плюс 40°С до минус 50°С и относительной влажности 75%. При этом наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных веществ не допускается.

По истечении срока службы светильники утилизировать в соответствии с указаниями местных органов власти.

8 Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие светильников требованиям ТУ РБ 300541279.006-2002 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных ТУ.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения. Срок службы не менее 10 лет.

При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием а так же возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, либо умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

Ни при каких обстоятельствах ответственность предприятия изготовителя не может превысить собственной стоимости изделия.

9 Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ РБ 300541279.006-2002 и признан годным для эксплуатации.

Представитель службы контроля предприятия

«_____» _____ 202 г.



Заполняет торговая организация

Наименование товара _____

Модель _____

Наименование организации _____

Дата продажи _____ М.П.

Продавец (подпись) _____



ЧПТУП "Витебское электротехническое предприятие
"СВЕТ" Республика Беларусь 210002 г. Витебск,
ул. Ломоносова 2А. Тел./факс 8-0212-36-66-32

svet-vitebsk.by

Шамдар сериялы «Лайт»
ДПО 11-2х10-001 УХЛ4, ДПО 11-2х18-001 УХЛ4
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық. Төлқұжат

1 Мақсаты және қолдану саласы

- 1.1 ДПО 11 сериясының жарықтандыру құрылғылары (бұдан әрі - жарықтандыру құрылғылары) қоғамдық орындарды жалпы жарықтандыруға арналған және тұрмыстық мақсатта қолдануға арналмаған.
- 1.2 Шамдар G13 негізі бар T8 LED шамдарымен жұмыс істеуге арналған.
- 1.3 Шамдар номиналды кернеуі 230 В және жиілігі 50 Гц болатын айнымалы ток желісінде жұмыс істеуге арналған.
- 1.4 Орнату әдісіне сәйкес шамдар тұрақты болып табылады және қабырғаға немесе төбеге қалыпты жанғыш беті бар стандартты құрылыс материалдарынан орнатылады.
- 1.5 Шамдар ТШ РБ 300541279.006-2002 бойынша жасалады.

2 Техникалық сипаттамалары

- 2.1 ДПО 11 сериялы шамдардың негізгі техникалық сипаттамалары 1-кестеде келтірілген.

Кесте 1

Параметр атауы		Мағынасы
Номиналды кернеу, В.		230
Айнымалы ток жиілігі, Гц		50
Пайдалану жағдайындағы қоршаған орта температурасының диапазоны, °С		+1... +40
ГОСТ 12.2.007.0-75 бойынша электр тогының соғуынан қорғау класы		I
ГОСТ 14254-2015 бойынша сыртқы әсерлерден қорғау дәрежесі		IP40
Жертөле түрі		G13
Жалпы өлшемдері (LxHxB), мм артық емес	ДПО 11-2х10-001 УХЛ4	632x118x40
	ДПО 11-2х18-001 УХЛ4	1240x118x40
Салмағы, кг артық емес	ДПО 11-2х10-001 УХЛ4	1,4
	ДПО 11-2х18-001 УХЛ4	2,7
Жарықдиоды шамының қуаты, Вт артық емес	ДПО 11-2х10-001 УХЛ4	2x10
	ДПО 11-2х18-001 УХЛ4	2x18

3 Жеткізу жинағы

Жеткізу жиынтығына мыналар кіреді:

- Жинақ шамы – 1 дана.
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық. Төлқұжат – 1 дана.

4 Жұмысқа дайындық

- 4.1 Шамды ашыңыз, бүйірлік жолақты бекітетін бұрандаларды алыңыз, жолақты алыңыз және диффузорды тартыңыз.
- 4.2 Электр желісінің сымдары мен жерге қосу сымдарын шамның түбіндегі тесік арқылы өткізіңіз.
- 4.3 Қорғаныс пленкасы болған кезде шамның корпусынан алыңыз. Шамның корпусын дюбель-шегелермен белгіленген орнату орнында бекітіңіз.
- 4.4 Қорек сымдарын L N таңбалауға сәйкес клеммалық тағанның түйіспелеріне, ал жерге тұйықтау сымын белгімен белгіленген жерге тұйықтау қысқышына жалғау ⊕.
- 4.5 Шамдарды орнатыңыз. Диффузор мен қақпақтарды орнатыңыз. Қақпақтарды бұрандалармен бекітіңіз. Шам пайдалануға дайын.

5 Техникалық қызмет көрсету

Қыздыру шамын ауыстырған кезде патронның Бекітілу беріктігін, сымдардың қосылу орындарының жай-күйін, диффузордың жай-күйін тексеру қажет. Шамның бөлшектерін жұмсақ шүберекпен тазалаңыз.

6 Қауіпсіздік талаптары

Монтаждаумен және техникалық қызмет көрсетумен байланысты жұмыстарды қоректендіруші желі ажыратылған кезде ғана жүргізу қажет. Шамды тек тиісті біліктілігі бар маман ғана орнатуы керек. Шамның ақаулығы анықталған жағдайда тиісті біліктілігі бар маманға хабарласыңыз. Ақаулықты жою және техникалық қызмет көрсетуді тиісті біліктілігі бар маман ғана жүргізуі тиіс.

7 Сақтау, тасымалдау және келтіру ережелері

Шамдарды тасымалдау шамдарды жауын-шашыннан қорғаған жағдайда плюс 40°С-тан минус 50°С-қа дейінгі температурада әртүрлі көлік түрлерімен жүзеге асырылады. Шамдарды дайындаушының қаптамасында жабық үйжайларда плюс 40°С-тан минус 50°С-қа дейінгі температурада және 75% салыстырмалы ылғалдылықта сақтаңыз. Бұл ретте ауада қышқылдар, сілтілер және басқа да агрессивті заттар буының болуына жол берілмейді.

Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін шамдарды жергілікті билік органдарының нұсқауларына сәйкес тастаңыз.

8 Кепілдік міндеттемелері

Өндіруші кәсіпорын ТШ белгіленген пайдалану, тасымалдау және сақтау шарттарын сақтай отырып, ТШ РБ 300541279.006-2002 талаптарына сәйкестігіне кепілдік береді.

Кепілдік мерзімі шамдарды пайдалануға берген күннен бастап 18 ай. Қызмет ету мерзімі кемінде 10 жыл.

Кепілдік мерзімі ішінде қандай да бір ақаулар табылса, өнімді сатып алған жерге хабарласыңыз.

При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

Өндіруші кәсіпорын өніммен қандай да бір түрде байланысты болса да тікелей, жанама немесе туындайтын залалдар, пайданың жоғалуы немесе коммерциялық шығындар, сондай-ақ бұйымның адамдарға, Үй жануарларына, мүлікке тікелей немесе жанама келтірген ықтимал зияны үшін, егер бұл пайдалану, орнату шарттарын сақтамау нәтижесінде болған жағдайда жауапты болмайды бұйымдар немесе тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері. Ешқандай жағдайда өндірушінің жауапкершілігі өнімнің өзіндік құнынан аспауы керек.

9 Кабылдау туралы куәлік

Шамдар ТШ РБ 300541279.006-2002 сәйкес келеді және пайдалануға жарамды деп танылады. Кәсіпорынның бақылау қызметінің өкілі

«_____» _____ 202 ж.

Сауда ұйымы толтырады

Тауардың атауы _____

Модель _____

Ұйымның атауы _____

Сату күні _____ М.П.

Сатушы (қолы) _____



ЧПТУП «Витебск электротехникалық кәсіпорны «ЖАРЫК»

svet-vitebsk.by

Беларусь Республикасы 210002 ж. Витебск қ., Ломоносов көшесі 2А.
Тел. / факс 8-0212-36-66-32