





1. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Артикул	SPP-503-0-30K-080	SPP-503-0-30K-080	SPP-503-0-30K-100	SPP-503-0-50K-080	SPP-503-0-50K-080	SPP-503-0-50K-080	SPP-503-0-50K-100	SPP-503-0-50K-120	SPP-503-0-50K-150
Тұтынылатын қуат, Вт	50	80	100	30	50	80	100	120	150
Жарық ағымы, лм	3300	5500	8800	3300	5500	8800	11000	13200	16500
Түс температурасы, К	3000						5000		
Жұмыс кернеулерінің диапазоны, В-					207-253				
Номиналды кернеу, В-					230				
Жұмыс тогы, А	0.23	0.37	0.46	0.14	0.23	0.37	0.46	0.55	0.69
Желі жиілігі, Гц					50				
Түстерді көрсету индексі, Ra					≥80				
Қуат коэффициенті, cosφ					≥0,95				
Электр тогының соғуынан қорғау класы					I				
Қосылатын өткізгіштердің қимасы, мм²					0.75-1.5				
Қорғау дәрежесі					IP65				
Жұмыс температурасының диапазоны, °С					-45-тен +40-ға дейін				
Климаттық орындалуы және орналасу санаты					У1				
КСС типі (жарық қарқындылығының қисығы)					Ш (кең)				
Қорпус материалы					алюминий				
Диффузор материалы					поликарбонат				
Қызмет ету мерзімі, сағ.					≥50 000				
Кронштейнге монтаждау					48 мм				
Габариттік өлшемдері, мм	290x140x45		400x190x55	250x125x45		290x140x45	400x190x55		455x215x55
Салмағы, кг	0.5		1	0.4		0.5	1		1.3

Өндіріш кез келген уақытта алдын ала ескертусіз және бұрын немесе кейін шығарылған бұйымдарға дәл осындай өзгерістерді енгізу міндеттемесінісіз өндірілетін бұйымдардың конструкциясы мен техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

2. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

Жарықдиодты шам, дана	1
Қаптамасы, жиынтығы	1
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық (Тепсұжат), дана.	1

3. БҮЙІМДІ ДАЙЫНДАУ, ҚОСУ ЖӘНЕ МОНТАЖДАУ

3.1. Қауіпсіздікке қойылатын талаптар

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Жарықдиодты шамды монтаждау немесе бөлшектеу желінің кернеуі өшірілген кезде қатаң түрде жасалуы керек. Сымдар мен ток өткізгіш бөлшектерінің оқшаулағышы зақымдалған бұйымды пайдалануға тыйым салынады. Бұйымды өз бетінше бөлшектеуге және жөндеуге тыйым салынады.

3.2. Өнімді жұмысқа дайындау.


Арматураны орауыштан шығарып, корпусын, линзаны және сымдардың зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.

3.3. Қосылу.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Жарықдиодты шамды қосу кезінде барлық сымдар тоқтан ажыратылуы керек. Қолданылатын сымдардың өзектерінің көлденең қимасы кемінде 0,75 мм² болуы керек.

3.3.1. Арматураны қосу үшін оны орнату орнына 3 ядролы сымды тарту керек.

3.3.2. Бұл сымды суретте көрсетілген схемаға сәйкес терминал блогының көмегімен қуат көзінің сымына қосу керек.1;



Сурет 1. Шамды 230В желіге қосу схемасы.

3.3.3. Қосылымның дұрыстығын тексергеннен кейін желі кернеуін қосуға болады.

4. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

4.1. Жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін бұйымды ешқашан отқа шығармаңыз және оны суға салмаңыз.

4.2. Жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін электр техникалық бұйымдарды өз бетінше жөндеуге тыйым салынады.

4.3. Бұйымды оның құрамдас бөлшектерінің кез келгеніне механикалық және басқа зақым келген жағдайда пайдалануға тыйым салынады.

4.4. Айнымалы кернеу 230В өмірге қауіп төндіретінін ұмытпаңыз!

5. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Өнімді тасымалдау және сақтау механикалық зақымданудан және атмосфералық жауын-шашынның әсерінен сақтық шараларын сақтай отырып, қаптамада жүзеге асырылуы тиіс.

6. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Бұйымды өткізу аумағының заңнама талаптарына сәйкес кәдеге жарату қажет.

7. БОЛУЫ МҮМКІН АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖООҒ ТӘСІЛДЕРІ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұйымның ықтимал ақауларын жоюға байланысты барлық жұмыстар электр желісі ажыратылған кезде жүргізілуі керек. Ықтимал ақаулардың тізімі және оларды жою әдістері 3-кестеде келтірілген.

Шам жұмыс істемейді	• 230 В қуат көзінің желілік кернеуін тексеріңіз • барлық сымдардың және олардың оқшаулауының тұтастығын тексеріңіз • барлық қосылымдардың тұтастығын тексеріңіз
---------------------	--

Егер бұл әдістер сізге көмектеспесе, ақаулықтарды жою үшін білікті мамандардың көмегіне жүгініңіз.

8. БҮЙІМ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Бұйымның атауы	Шам тұрмыстық мақсатта пайдалануға арналмаған
Үлгі	SPP-5
Баптар	SPP-503-0-30K-050, SPP-503-0-30K-080, SPP-503-0-30K-100, SPP-503-0-50K-030, SPP-503-0-50K-050, SPP-503-0-50K-080, SPP-503-0-50K-100, SPP-503-0-50K-120, SPP-503-0-50K-150
Бұйымның түрі	Көшелік жарықдиодты шам
Тауар таңбасы	ДЭУР
Өндіріш елі	Қытай
Дайындаушының атауы	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Дайындаушының мекенжайы	ҚРР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань ауданы, Чуанье көшесі, Баолінчэн мұрын ғимараты, 901 бөлме (ҚРР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань ауданы, Чуанье көшесі, Солтүстік Баолінчэн ғимараты, 901 бөлме)
Түтуыншылармен жұмыс жөніндегі қызмет	121467, Ресей, Мәскеу қ., а/а, мен 43
Нормативтік құжаттарға сәйкестігі	Бұйым КО ТР 004/2011 «Төменвольтті жабдықтардың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі, ЕАЭО ТР 037/2016 «Электр техникасы мен радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» талаптарына сәйкес келеді.
Дайындалған күні	Шамның корпусында көрсетілген

9. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

9.1. Пайдаланудың кепілдік мерзімі осы нұсқаулықта көрсетілген пайдалану шарттарына сәйкес сатылған күннен бастап 3 жыл-ды құрайды.

9.2. Құрылы келесі жағдайларда кепілдікті қызмет көрсетуге жатпайды:

9.2. Құрылы келесі жағдайларда кепілдікті қызмет көрсетуге жатпайды:

- тауарды толтырылмаған (дурыс толтырылмаған) кепілдік талонменен ұсыну;
- механикалық зақымданудың немесе корпусың, кабелдің ашылу іздерінің болуы;
- осы нұсқаулықта көрсетілген пайдалану шарттарының бұзылуы

Істен шыққан электр өнімдерін ауыстыру дурыс толтырылған кепілдік талоны болған жағдайда сату орнында жүзеге асырылады.

10. ЖЕРГЕ ТҮЙІҚТАУ

ЖЕРГЕ ҚОСУ СЫМЫНЫҢ АРМАТУРАҒА ҚОСЫЛМАУЫНА ҚАТАҢ ТҮЙІМ САЛЫНАДЫ.

Шамның жерге түйіқтауының болмауы өмірге қауіп төндіреді. Найзағай разрядтары мен статикалық кернеулерге байланысты жерге түйіқтау сымының қосылмауы арматураның тез істен шығуына әкеліп соғады, бұл кепілдіктің күшін жоюды.



1. ТЕХНИКАЛЫҚ МҮНБЭДМӨЛӨРҮ

Артикул kg	SPP-503-0-30K-080	SPP-503-0-30K-080	SPP-503-0-30K-100	SPP-503-0-50K-080	SPP-503-0-50K-080	SPP-503-0-50K-100	SPP-503-0-50K-120	SPP-503-0-50K-150
Керектөөнү қуаттүүлүк, Вт	50	80	100	30	50	80	100	120
Жарық агымы, лм	3300	5500	8800	3300	5500	8800	11000	13200
Түстүү температура, К	3000				5000			
Жұмышчү диапазонынаң напяркөңий, Анын-					207-253			
Номиналды чыңалуу, В-					230			
Жұмышчү ток менен, Оңдой	0.23	0.37	0.46	0.14	0.23	0.37	0.46	0.55
Жыштыгы тармағын, Гц					50			
Индекси цөтөпөредөңи, иштери менен танымал чыкты					≥80			
Қуаттүүлүктүн коэффициенти, cosφ					≥0.95			
Класс электр тогына уруунудан қоргоңу					I			
Агыны азыркы жүктөлүшүна эсептелгенгөң подсолча-рымжод мен					0.75-1.5			
Қоргоо даражасы					IP65			
Диапазонжү жұмышчү температуранын, °С					кр -45 чейин +40			
Башка тиричиликти атқару және категориясы жайгаштыру					У1			
Тибик КСС (керөөй күчүнүн жарық)					Ш (жәйкин)			
Қорпусчү материалы					алюминий			
Материал расcөвалөгөң kg					поликарбонат			
Қызмет етөө мөөнөтү, ч					≥50 000			
Монтаж болгон кронштейн					48 мм			
Габариттик өлчөмдөрү, мм	290x140x45		400x190x55		290x140x45		400x190x55	
Массасы, кг	0.5		1		0.4		0.5	

Өндүрүүчү үкүгүн өзүнө қалтырат өзгөртүү киргизүү конструкциясына және спецификациялар чығарған буюмдарын қалаған учурунда алдын ала билдрүүсүз эле және қандайдыр-бир милдеттемелерди киргизсин ушундай эле өзгөртүү эрте же кеч өндүрүлген буюмдар.

2. КОМПЛЕКТҮҮЛҮГҮ

Светодиодный светильник, даана	1
Төңгөк, комплекти	1
Эксплуатацияло боюнча колдонмо (Па-спорт), нұсқа	1

3. ДАЯРДОО, ҚОШУ ЖАНА МОНТАЖДОО БҮЙМДАР

3.1. Коопсуздығуна қарата талаптар

КӨНҮЛ БУРГУЛА! Монтаждоо же демонтаждоо светодиодногo светильника зарыл жүргүзүүгө бекем қарашту отключением напяркөңийи тармағынан. Эксплуатациялогo туюу салынат буюмдар менен бузулган соттолгонд кoомдон бөлөк кармoo зымдарды және токоведущи бөлүктөрүнүн. Туюу салынат өз алдынча разбирать және ремонтировать буюм.

3.2. Даярдоо буюмдары иштөөгө.


Распакуйте светильник жана убедитесь жок жабыркоо корпусун, линзалар жана зымдарды.

3.3. Кошуу.

КӨНҮЛ БУРГУЛА! Бардык зымдар учурунда кошуу светодиодногo светильника керек обесточены. Агыны азыркы жүктөлүшкө эсептелгенгөң жылын жашады колдонулуучу зымдарды кем болбошу керек 0,75мм².

3.3.1. Кошуу чүчүн светильника зарыл подвести жерге аны монтаждоо 3-х жильный провод.

3.3.2. Бул провод зарыл подключить к проводу благаы тамак-аш жардамы менен клемника схемасына ылайык, изображенной ка-рата сурет 1;



1-сүрөт. Кошулуу схемасы светильника тармагына 230В.

3.3.3. Кийин тууралыгын текшерүү кошуу кошууга болот тармактык чыңалуу.

4. ЭТИЯТТЫҚ ЧАРАЛАРЫ

4.1. Кетпеш кырсыкты эч качан подвергайте буюм таасирине атууну эмес опуcкайте аны сууга.

4.2. Болтрубоо максатында кырсыктардын туюу салынат өз алдынча жүргүзүүгө, ондоо, электр-техникалык продукциянын.

4.3. Туюу салынат жердин буюм болгондо, механикалык жана башка жабыркоолорду болбосун аны компоненттерин.

4.4. Эснөрдө болсун, бул переменное чыңалуу 230В коркунучтуу жашоо үчүн!

5. ТАШУУ ЖАНА САКТОО