


# Переключатели Двух- и трехпозиционные, без подсветки

Компактная серия



## Цветовые коды для переключателей

	Красный ■	Черный ●	Серый ●
■	R	B	U
□	1	6	7

## Декоративное кольцо - порядок заказа:

Хромированный металл - стандартный

Черный пластик - заменить '1' на '3' в обозначении типа и в коде для заказа



Варианты декоративных колец	Тип	Код для заказа
Черный пластик	C(X)SS(X)-10X-XX	1SFA619 XXX R10XX
Хромированный металл	C(X)SS(X)-30X-XX	1SFA619 XXX R30XX



Переключатель

## Функциональный элемент: переключатели

Описание	Тип	Код для заказа	Масса, кг	
<b>Два положения</b>				
<b>С фиксацией</b>				
	1 НО	C2SS1-30■-10	1SFA 619 200 R301□	0,020
	2 НО	C2SS1-30■-20	1SFA 619 200 R302□	0,024
	1 НЗ	C2SS1-30■-01	1SFA 619 200 R304□	0,020
	2 НЗ	C2SS1-30■-02	1SFA 619 200 R305□	0,024
	1 НО + 1 НЗ	C2SS1-30■-11	1SFA 619 200 R307□	0,024
<b>С фиксацией</b>				
	1 НО	C2SS2-30■-10	1SFA 619 201 R301□	0,020
	2 НО	C2SS2-30■-20	1SFA 619 201 R302□	0,024
	1 НЗ	C2SS2-30■-01	1SFA 619 201 R304□	0,020
	2 НЗ	C2SS2-30■-02	1SFA 619 201 R305□	0,024
	1 НО + 1 НЗ	C2SS2-30■-11	1SFA 619 201 R307□	0,024
<b>Без фиксации</b>				
	1 НО	C2SS3-30■-10	1SFA 619 202 R301□	0,020
	2 НО	C2SS3-30■-20	1SFA 619 202 R302□	0,024
	1 НЗ	C2SS3-30■-01	1SFA 619 202 R304□	0,020
	2 НЗ	C2SS3-30■-02	1SFA 619 202 R305□	0,024
	1 НО + 1 НЗ	C2SS3-30■-11	1SFA 619 202 R307□	0,024

## Работа контактных блоков

### Двухпозиционный переключатель С контактами,

	актив. в положении С			
	НЗ	НО	НЗ	НО
1 НО	-	1	-	-
2 НО	-	1	-	1
1 НЗ	1	-	-	-
2 НЗ	1	-	1	-
1 НО + 1 НЗ	-	1	1	-

### Трехпозиционный переключатель С контактами,

	актив. в положении:			
	А		С	
	НЗ	НО	НЗ	НО
2 НО	-	1	-	1
2 НЗ	1	-	1	-
1 НО + 1 НЗ	1	-	-	1

## Три положения

<b>С фиксацией</b>				
	2 НО	C3SS1-30■-20	1SFA 619 210 R302□	0,024
	2 НЗ	C3SS1-30■-02	1SFA 619 210 R305□	0,024
	1 НО + 1 НЗ	C3SS1-30■-11	1SFA 619 210 R307□	0,024
<b>Без фиксации</b>				
	2 НО	C3SS2-30■-20	1SFA 619 211 R302□	0,024
	2 НЗ	C3SS2-30■-02	1SFA 619 211 R305□	0,024
	1 НО + 1 НЗ	C3SS2-30■-11	1SFA 619 211 R307□	0,024
<b>Без фиксации</b>				
	2 НО	C3SS3-30■-20	1SFA 619 212 R302□	0,024
	2 НЗ	C3SS3-30■-02	1SFA 619 212 R305□	0,024
	1 НО + 1 НЗ	C3SS3-30■-11	1SFA 619 212 R307□	0,024
<b>Без фиксации</b>				
	2 НО	C3SS7-30■-20	1SFA 619 216 R302□	0,024
	2 НЗ	C3SS7-30■-02	1SFA 619 216 R305□	0,024
	1 НО + 1 НЗ	C3SS7-30■-11	1SFA 619 216 R307□	0,024