



СВЕТИЛЬНИКИ ЭРА FITO-40W-ALED-RAL, FITO-20W-ALED-RB, FITO-40W-ALED-RB, FITO-20W-ALED-RA-USB, FITO-40W-ALED-RA-USB

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

ФИТОСВЕТИЛЬНИК НА ПРИЩЕПКЕ

ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ И ЗЕЛЕНИ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку продукции под товарным знаком «ЭРА». Данный документ распространяется на компоненты систем светодиодного освещения и подсветки - светодиодные светильники FITO-40W-ALED-RaL, FITO-20W-ALED-RB, FITO-40W-ALED-RB, FITO-20W-ALED-Ra-USB, FITO-40W-ALED-Ra-USB и предназначен для руководства по монтажу, подключению и эксплуатации. Светодиодный светильник ЭРА позволяет обеспечить мощный световой поток и предназначен для обеспечения фотосинтеза растений при отсутствии естественного освещения.

Внимательно изучите данное руководство перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации. Информация о видах опасных воздействий.

Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 230В ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

1.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	50068288	50068275	50068219	50068236	50068290
Артикул	FITO-40W-ALED-RaL	FITO-20W-ALED-RB	FITO-40W-ALED-RB	FITO-20W-ALED-Ra-USB	FITO-40W-ALED-Ra-USB
Мощность, Вт	40	20	40	20	40
Световой поток, лм	446.74	91.43	181.36	1131	1969.18
Фотосинтетический фотонный поток на из устройство, мкмоль/с	72	36	72	36	72
Цветовая температура, К	3000				
Свет	Красный с белым	Красный с синим	Красный с белым (теплый)	Полный спектр	
Цвет свечения	Розовый	Фиолетовый	Розовый	Полный спектр	
Количество светодиодов	96	48	96	36	72
Коэффициент пульсации светового потока	<10				
Диапазон напряжения питания, В	108-265				
Диапазон входного напряжения, В	220-240				
Срок гарантии, лет	2				
Степень защиты оболочки	IP54				
Температура эксплуатации, °C	от +1 до +35				
Коэффициент мощности, PF	0.598			0.52	
Срок службы, ч.	30000				
Масса, кг	0.6			0.8	
Цвет	Черный				
Длина шнура подключения, м	0.45			0.2	
Размер упаковки, мм	355x135x85+40				

1.2 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и спецификации выпускаемых изделий в любое время без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств внести такие же изменения в ранее или позднее произведенные изделия.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Светильник, шт.	1
Упаковка, комплект	1
Руководство по эксплуатации (Паспорт), экз.	1

3. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

3.1. Требования безопасности:
Установку светильника, демонтаж, а так же иные работы с ним в процессе эксплуатации необходимо производить при отключенном питании. Не допускается эксплуатация в химически агрессивных и взрывоопасных средах.
3.2. Обслуживание:
В качестве источников света в светильнике установлены светоизлучающие диоды, не требующие замены.

4. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предохранения от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

5. РЕАЛИЗАЦИЯ

Не предназначен для реализации и использования в учебных и медицинских учреждениях.

6. УТИЛИЗАЦИЯ

Светодиодный светильник соответствует требованиям ТРТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы. Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! При обнаружении неисправности светильника немедленно обесточьте его.
ВНИМАНИЕ! ВСЕ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С УСТРАНЕНИЕМ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ИЗДЕЛИЯ, ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ СЕТИ!

8. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Таблица 3

Светодиодный светильник не работает	• Проверьте наличие сетевого напряжения питания 230В • убедитесь в целостности всех проводов и их изоляции • убедитесь в целостности всех соединений • проверьте правильность подключения светильника
-------------------------------------	---

*Если эти способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Наименование изделия	Фитосветильник на прищепке для выращивания рассады и зелени
Модель	FITO-40W-ALED-RaL, FITO-20W-ALED-RB, FITO-40W-ALED-RB, FITO-20W-ALED-Ra-USB, FITO-40W-ALED-Ra-USB
Артикулы	50068288, 50068275, 50068219, 50068236, 50068290
Товарный знак	ЭРА
Страна изготовитель	Китай
Наименование изготовителя	АТЛ Бизнес (ШэньчЖэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Адрес изготовителя	КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Информация для связи с изготовителем:	atl_company@163.com
Импортер	Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке
Соответствие нормативным документам	Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, ГОСТ Р МЭК 60598-2-5-99, СТБ ЕН 55015-2006
Дата изготовления	27.08.2024 (ZR-FITO-1)

Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца со дня продажи при соблюдении условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве. Устройство не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:

- наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса, кабеля;
- нарушения условий эксплуатации изложенных в данном руководстве.

Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется в точке продажи при наличии кассового чека и корректно заполненного гарантийного талона.

Таблица 4

Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца





ՏՆԿԻՆԵՐԻ և ԿԱՆԱԶԱԴԱՏՄԱՆ ԱՃԵՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

Լամպ, հատ.	1
Փաթեթավորում, հանդերձանքը	1
Ունեանա (Անձնահո), ՅԿՅ.	1

3. ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ ԵՒ ՄԻԱՑՈՒՄ

3.1. Անվտանգության պահանջները:
Տեղադրման lamp, ապամոնտաժումը, ինչպես նաեւ այլ աշխատանքի հետ շահագործման ընթացքում անհրաժեշտ է կատարել, երբ отключено nutrition. Հի թույլատրվում շահագործում է քիմապես ազդեցիկ եւ պայթյունավտանգ միջավայրերում.
3.2. Ապասարկում:
որպես աղբյուրների լույսի светильнике տեղադրվել վահանի վրա, լուսաբաժկող դիողներ, որոնք չեն պահանջում փոխարինման.

4. ՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆ ՈՒ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ

Փոխարկում է պահպանում ապրանքներ պետք է իրականացվի փաթեթավորման ապահովելով предохранения է մեխանիկական վնասվածքների և ազդեցության մթնոլորտային տեղումների եղանակ:

5. ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ

Հի նախատեսված իրականացման եւ օգտագործման ուսումնական եւ բժշկական հաստատություններում:

6. ԴԵՆ

Led downlight համապատասխանում TPTC 004/2011 "ցածր լարման սարքավորումների անվտանգության ՄԱՍԻՆ", TR ՄՄ 020/2011 "Էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն տեխնիկական միջոցների և վտանգ չի ներկայացնում կյանքի համար, մարդկանց առողջության եւ շրջակա միջավայրի պահպանության ծառայության ժամկետի ավարտից հետո: Ապրանքը պետք է վերամշակել համաձայն օրենսդրության պահանջներին տարածքում իրականացմանը:

7. ՀԱՆՐԱՎՈՐ ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԿԵՐԱՑՄԱՆ ԵՐԱՆԱԿՆԵՐԸ
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԻ: Հայտնաբերման դեպքում անսարքության lamp անմիջապես обесточьте այն:
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԻ: ԲՈՒՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԵՐԱՑՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱԴԱՇ ՀԱՆՐԱՎՈՐ ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԵՐ, ՊԵՏԵ Ե ԻՐԱԿԱՆԱՑԿԵԼ, ԵՐԲ ՕՏԿՐՅՈՒԿԵՆՈՑ ՍՆԿԻ ՑԱՆՑԻ!
Աղյուսակ 3

Led լամպ չի աշխատում	• Ստուգեք ցանցային լարման 230V • ստուգեք ամբողջականության բոլոր լարերը և նրանց մեկուսացման • ստուգեք ամբողջականության բոլոր միացությունների • ստուգեք ճշտությունը միացման lamp
----------------------	--

*Եթե այս միջոցները ձեզ չի օգնել, վերացնել անսարքությունները փնտրեք որակյալ մասնագետներին.

8. ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՊՐԱՆՔԻ

Անվանումը արտադրանք	Ֆիտուսլեդիլիկ հազուստի վրա տնկիների և կանաչապատման աճեցման համար
Մոդել	FITO-40W-ALED-RaL, FITO-20W-ALED-RB, FITO-40W-ALED-RB, FITO-20W-ALED-Ra-USB, FITO-40W-ALED-Ra-USB
Աննիկուներ	50068288, 50068275, 50068219, 50068236, 50068290
Գույնը	ՍԵԼ
Ապրանքային նշանի	ՅՓԱ
Երկիրը արտադրողը	Հինաստան
Արտադրողի անվանումը	ATL Բիզնես (Շենժեն) ՇՆԿ., LՏԴ (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Հասցե արտադրողի	ՀԻՆԱՍՏԱՆԻ 518054, Շենժեն, Наньшань Дистрикт, Чуанье street, Զիթ Բաոլիչեն Բիլդինգ, ռում 901 (PRC, 518054, Շենժեն, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Տեղեկություններ կապակցությամբարարնքն արտադրողի կողմից:	atl_company@163.com
Ներմուծող	Տեղեկություններ импортере նշված է պիտակի վրա, որը գտնվում է անհատապես
Համապատասխանությունը Նորմատիվ փաստաթղթերով	Ապրանքը համապատասխանում TR ՄՄ 004/2011 "ցածր լարման սարքավորումների անվտանգության ՄԱՍԻՆ", TR ՄՄ 020/2011 "Էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն տեխնիկական միջոցների", ԳՕՍՍ Ռ ԻԵԿ 60598-1-2011, ԳՕՍՍ Ռ ԻԵԿ 60598-2-5-99, ՀՊՇ ՅՈՒՆ 55015-2006
Արտադրության տարեթիվը	27.08.2024 (ZR-FITO-1)

9. ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Երաշխիքային շահագործման ժամկետը կազմում է 24 ամիս վաճառքի օրվանից պահպանելով շահագործման պայմանները, ինչպես սահմանված է սույն ուղեցուցում. Սաթքը ենթակա չէ երաշխավորված սպասարկման դեպքում:
• առկայության մեխանիկական վնասվածքների կամ հետքեր բացելուց կորպուսի, մալուխի;
• պայմանների խախտման շահագործման շարադրված այս ձեռնարկը.
Փոխարինում իսկամական կարգի էլեկտրատեխնիկական արտադրանքի իրականացվում է վաճառքի կետում առկայության դեպքում հոգ կտրոնի և կոռեկտ լցված երաշխիքային կտրոնի.
Աղյուսակ 4

Տեղ է վաճառքի	Ամսաթիվը վաճառքի	Կնիքը խանութ և ստորագրությունը վաճառողի





ШАМ ЭРА FITO-40W-ALED-RAL, FITO-20W-ALED-RB, FITO-40W-ALED-RB, FITO-20W-ALED-ИЧИНЕН-USB, FITO-40W-ALED-ИЧИНЕН-USB

ЭКСПЛУАТАЦИЯЛОО БОЮНЧА КОЛДОНМО (ПАСПОРТУ)

КИЙИМДИ ТАЗАЛООЧУ ШАЙМАН

ӨСТҮРҮҮ ҮЧҮН РАССАДЫ ЖАНА ЗЕЛЕНИ

УРМАТТУУ САТЫП АЛУУЧУ!

Благодарим Сизди үчүн сатып продукциянын астында товардык белгиси менен ЭРА. Бул документ жайылтылат компоненттери системаларынын светодиодного жарык жана подсветки - жарык диоддуу шам FITO-40W-ALED-RaL, FITO-20W-ALED-RB, FITO-40W-ALED-RB, FITO-20W-ALED-Ичинен-USB, FITO-40W-ALED-Ичинен-USB үчүн арналган жана жетекчилик боюнча монтаждоо, кошуу жана пайдалануу. Светодиодный светильник ЭРА мүмкүндүк берет кубаттуу жарык агымы жана камсыз кылуу үчүн багытталган фотосинтеза өсүмдүктөрдү жок болсо, табигый жарык.

Көңүл коюуп окуп чыгыңыз бул жетекчилиги алдында пайдалануу буюмдары жана сохраните аны аягына чейин пайдалануу.

Маалымат түрлөрү жөнүндө коркунучтуу таасир этүү.

Буюм эмес камтыйт коркунучтуу жана адамдын ден соолугу үчүн зыяндуу заттардын мүмкүн болгон бөлүнүшү эксплуатациялоо процессинде кызмат өтөө мөөнөтүнүн ичинде буюмдар сакталган учурда анын эрежелерин пайдалануу.

КӨНҮЛ бургула! ПЕРЕМЕННОЕ ЧЫҢАЛУУ 230В КОРКУНУЧТУУ ЖАШОО ҮЧҮН!

1.1 ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨЛӨРҮ

Коду 1С	50068288	50068275	50068219	50068236	50068290
Аталышы	FITO-40W-ALED-RaL	FITO-20W-ALED-RB	FITO-40W-ALED-RB	FITO-20W-ALED-Ra-USB	FITO-40W-ALED-Ra-USB
Кубаттуулугу, Вт	40	20	40	20	40
Жарык агымы, лм.	446.74	91.43	181.36	1131	1969.18
Фотосинтездөөчү фотон агымы боюнча нын түзөмөк, мкмоль/.	72	36	72	36	72
Түстүү температура, К	3000				
Чыңалуу диапозону тамак-аш	108-265				
Диапозону кириш чыңалуу, В	220-240				
Жарыкка	Кызыл менен белым	Кызыл менен синим	Кызыл менен белым (жылуу)	Толук спектри	
Жарык агымынын пульсация коэффициенти	<10				
Светодиоддордун саны	96	48	96	36	72
Өлчөмү таңгактоо, мм	355x135x85+40				
Массасы, кг	0.6			0.8	
Кепилдиктин мөөнөтү, жыл	2				
Жаркыраган түс	Кызылгылт	Кызылгылт көк	Кызылгылт	Толук спектри	
Кабыкчасынын коргоо даражасын	IP54				
Иштөө температурасы, С	кр +1ден +35				
Кубаттуулуктун коэффициенти, PF	0.598			0.52	
Длинка боодон кошуу, м.	0.45			0.2	
Кызмат өтөө мөөнөтү, ч	30000				

1.2 Өндүрүүчү укугун өзүнө калтырат өзгөртүү киргизүүгө конструкциясына жана спецификациялар чыгарган буюмдарын каалаган учурунда алдын ала билдирүүсүз эле жана кандайдыр-бир милдеттенмелерди киргизсин ушундай эле өзгөртүү эрте же кеч өндүрүлгөн буюмдар.

2. КОМПЛЕКТҮҮЛҮГҮ

Таңгак, комплекти	1
Шам чырак, чыгарм.	1
Эксплуатациялоо боюнча колдонмо (Паспорт), нуска	1

3. ОРНОТУУ ЖАНА ТУТАШТЫРУУ

3.1. Коопсуздук талаптары:
Орнотууга светильника, монтаждоо, ошондой эле башка иш менен, аны эксплуатациялоо процессинде зарыл эстутумуна отключенном тамактануусу. Эксплуатациялоого жол берилбейт жалал-химиялык агрессивных жана жарылуу коркунучу бар чөйрөлөрдө.

3.2. Тейлөө:
булагы катары жарыктын светильнике белгиленген светоизлучающие диоды талап кылбаган алмаштыруу.

4. ТАШУУ ЖАНА САКТОО

Ташуу жана сактоо буюмдуг жүргүзүлүшү керек таңгагында сактоо менен иш-чараларды сактоо механикалык бузулуулардан жана таасир жаан-чачындын.

5. ИШКЕ АШЫРУУ

Окуу жана медициналык шарттарда ишке ашыруу жана колдонуу үчүн арналган эмес.

6. УТИЛДЕШТИРҮҮ

Светодиодный светильник талаптарына шайкеш ТРТС 004/2011 “төмөн вольттуу жабдуулардын коопсуздугу ЖӨНҮНДӨ”, БС ТР 020/2011 “техникалык каражаттардын электромагниттик дал келишүүсү” жана коркунуч келтирбеген үчүн өмүрүн, ден соолугун жана айлана-чөйрөнү бүткөндөн кийин кызмат өтөө мөөнөтү. Буюм керек утилдештирүүгө туура келет мыйзамдарынын талаптарына ылайык аймагында ишке ашыруу.

7. МҮМКҮН БОЛГОН БУЗУЛУУ ЖАНА АЛАРДЫ ЖОЮУ ЫКМАЛАРЫ

КӨҢҮЛ бургула! Табылганда бузук светильника дароо обесточьте аны.
КӨҢҮЛ бургула! БАРДЫК ИШТЕР МЕНЕН БАЙЛАНЫШКАН ЧЕТТЕТҮҮ МҮМКҮН БОЛУУЧУ БУЗУЛУУЛАРДЫН БУЮМДАР, учурда ИШКЕ АШЫРЫЛЫШЫ КЕРЕК ОТКЛЮЧЕННОМ ТАМАКТАНУУГА ТАРМАГЫН!

3-Мазмуну

Светодиоддук жарык иштебей жатат	• Караңыз болушу тармактык чыңалуу тамак-аш 230В • убедитесь бүтүндүгүн бардык зымдарды жана аларды өзүнчө бөлүү • убедитесь бүтүндүгүн бардык бирикмелердин • проверьте туура кошуу светильника
----------------------------------	--

*Эгерде бул ыкмалар Сизге эмес помогли жоюу үчүн бузук обратитесь жардамга квалификациялуу адистерге.

8. БУЮМ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТТАР

Аталышы буюмдун	Кечеттердү жана жашылчаларды өстүрүү үчүн кийимде өсүмдүк өстүрүүчү өсүмдүк
Туру	FITO-40W-ALED-RaL, FITO-20W-ALED-RB, FITO-40W-ALED-RB, FITO-20W-ALED-Ra-USB, FITO-40W-ALED-Ra-USB
Макалалар	Б0068288, Б0068275, Б0068219, Б0068236, Б0068290
Түсү	Кара
Товардык белги	ЭРА
Өлкө даярдоочу	Кытай
Даярдоочунун аталышы	АТЛ Бизнеси (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Даярдоочунун дарег	КЭР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Маалымат үчүн байланыш менендаярдоочу:	at_l_company@163.com
Импорттоочу	Жөнүндө маалымат импортере көрсөтүлгөн этикеткадагы жайгашкан жеке таңгагында
Ченемдик документтерге ылайык келиши	Буюм талаптарга ылайык БС ТР 004/2011 “төмөн вольттуу жабдуулардын коопсуздугу ЖӨНҮНДӨ”, БС ТР 020/2011 “техникалык каражаттардын электромагниттик дал келишүүсү”, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, ГОСТ Р МЭК 60598-2-5-99, СТБ ЕН 55015-2006
Даярдоо датасы -	27.08.2024 (ZR-FITO-1)

9. КЕПИЛДИК МИЛДЕТЕНМЕ

Бул колдонмодо көрсөтүлгөн иштөө шарттары аткарылса, эксплуатациянын кепилдик мөөнөтү сатылган күндөн тартып 24 ай. Түзүлүш төмөнкү учурларда кепилдик тейленүүгө жатпайт:

- механикалык бузулуулар же корпуста, кабелди ачуунун издери болсо;
- ушул колдонмодо баяндалган пайдалануу шарттары бузулса.

Иштен чыккан электр-техникалык продукцияны сатуу түйүнүндө кассалык чек жана туура толтурулган кепилдик талону болгон учурда алмаштыруу жүзөгө ашырылат.

Алмаштыруу вышедшей иштен электр-техникалык продукциянын жүзөгө ашырылат чекитинде сатуу болгон учурда, кассалык чек жана корректно толтурулган кепилдик талондун.

4-Мазмуну

Жер сатуу	Сатуунун датасы	Штампы дүкөнү колу сатуучунун





ШАМДАР FITO-40W-ALED-RAL, FITO-20W-ALED-RB, FITO-40W-ALED-RB, FITO-20W-ALED-RA-USB, FITO-40W-ALED-RA-USB
ДӘУІРІ

НҮСҚАУЛЫҚ (ТӨЛҚҰЖАТ)

**КӨШЕТТЕР МЕН ЖАСЫЛ ЖЕЛЕКТЕРДІ ӨСІРУГЕ АРНАЛҒАН КИІМ
ҚЫСТЫРҒЫШЫНДАҒЫ ФИТО-ШАМ**

ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ!

ЭРА тауар белгісімен өнімдерді сатып алғаныңыз үшін рахмет. Бұл құжат жарықдиодты жарықтандыру және жарықтандыру жүйелерінің құрамдас бөліктеріне - FITO-40W-ALED-RaL, FITO-20W-ALED-RB, FITO-40W-ALED-RB, FITO-20W жарықдиодты шамдарына қолданылады. -АЛЕД-Ра-USB, FITO-40W-АЛЕД-Ра-USB және орнату, қосу және пайдалану бойынша нұсқаулыққа арналған. Э жарықдиодты шамы қуатты жарық ағынын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді және табиғи жарық болмаған кезде өсімдіктердің фотосинтезін қамтамасыз етуге арналған.

Өнімді қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны пайдалану аяқталғанға дейін сақтаңыз.

Қауіпті әсерлердің түрлері туралы ақпарат.

Бұйымның құрамында адам денсаулығына қауіпті және зиянды заттар жоқ, олар бұйымды пайдалану ережелерін сақтай отырып, оның қызмет ету мерзімі ішінде пайдалану кезінде бөлінуі мүмкін.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! АЙНЫМАЛЫ КЕРНЕУ 230В ӨМІРГЕ ҚАУІПТІ!

1.1 ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

50068288	50068288	50068275	50068219	50068236	50068290
Мақала	FITO-40W-ALED-RaL	FITO-20W-ALED-RB	FITO-40W-ALED-RB	FITO-20W-ALED-Ra-USB	FITO-40W-ALED-Ra-USB
Қуаты, Вт	40	20	40	20	40
Жарық ағыны, лм	446.74	91.43	181.36	1131	1969.18
Құрылғыдан шығатын фотосинтетикалық фотон ағыны, мкмоль/с	72	36	72	36	72
Түс температурасы, К	3000				
Қоректендіру кернеуінің диапазоны,	108-265				
Кіріс кернеуінің диапазоны, В	220-240				
Жарық	Қызыл және ақ	Қызыл және көк	Қызыл және ақ (жылы)	Толық спектр	
Жарық ағынының пульсация коэффициенті	<10				
Жарықдиодтардың саны	96	48	96	36	72
Қаптаманың өлшемі, мм	355x135x85+40				
Салмағы, кг	0.6			0.8	
Кепілдік мерзімі, жыл	2				
Жарқыраудың түсі	Қызылғлт	Күлгін	Қызылғлт	Толық спектр	
Жалғау сымының ұзындығы, м	0.45			0.2	
Қабықты қорғау дәрежесі	IP54				
Пайдалану температурасы, °C	+1-ден +35-ке дейін				
Қуат коэффициенті, PF	0.598			0.52	
Қызмет ету мерзімі, сағ.	30000				

1.2 Өндіруші кез келген уақытта алдын ала ескертусіз және бұрын немесе кейін шығарылған бұйымдарға дәл осындай өзгерістерді енгізу міндеттемесіз өндірілетін бұйымдардың конструкциясы мен техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

2. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

Шамшырақ, дана	1
Қаптамасы, жиынтығы	1
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық (Төлқұжат), дана.	1

3. ОРНАТУ ЖӘНЕ ҚОСУ

3.1. Қауіпсіздік талаптары:
Арматураны орнату, бөлшектеу, сондай-ақ пайдалану кезінде онымен басқа жұмыстар электр қуаты өшірілген кезде жасалуы керек. Химиялық агрессивті және жарылыс қаупі бар орталарда пайдалануға жол берілмейді.

3.2. Қызмет көрсету:
Арматурада жарық шығаратын диодтар ауыстыруды қажет етпейтін жарық көздері ретінде орнатылады.

4. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Бұйымдарды тасымалдау және сақтау механикалық зақымданудан және атмосфералық жауын-шашынның әсерінен қорғау шараларын сақтай отырып, қаптамада жүргізілуі тиіс.

5. ІСКЕ АСЫРУ

Білім беру және медициналық мекемелерде жүзеге асыруға және пайдалануға арналмаған.

6. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Жарықдиодты шам ТРТС 004/2011 “Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы”, ТР ТС 020/2011 “Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі” талаптарына сәйкес келеді және қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін адамдардың өміріне, денсаулығына және қоршаған ортаға қауіп төндірмейді. . Бұйымды өткізу аумағының заңнама талаптарына сәйкес кәдеге жарату қажет.

7. БОЛУЫ МҮМКІН АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Шамның ақауы анықталса, оны дереу токтан ажыратыңыз.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! БҰЙЫМНЫҢ ҮҚТИМАЛ АҚАУЛАРЫН ЖОЮҒА БАЙЛАНЫСТЫ БАРЛЫҚ ЖҰМЫСТАР ЭЛЕКТР ЖЕЛІСІ АЖЫРАТЫЛҒАН КЕЗДЕ ОРЫНДАЛУЫ КЕРЕК!

Кесте 3

Жарықдиодты шам жұмыс істемейді	• 230В қуат көзінің желілік кернеуін тексеріңіз • барлық сымдар мен олардың оқшаулауының тұтастығын тексеріңіз • барлық қосылымдардың тұтастығын тексеріңіз • арматураның дұрыс жалғанғанын тексеріңіз
---------------------------------	--

*Егер бұл әдістер сізге көмектеспесе, ақаулықтарды жою үшін білікті мамандардың көмегіне жүгініңіз.

8. БҰЙЫМ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Бұйымның атауы	Көшеттер мен жасыл желектерді өсіруге арналған киім қыстырғышындағы фито-шам
Үлгі	FITO-40W-ALED-RaL, FITO-20W-ALED-RB, FITO-40W-ALED-RB, FITO-20W-ALED-Ra-USB, FITO-40W-ALED-Ra-USB
Баптар	Б0068288, Б0068275, Б0068219, Б0068236, Б0068290
Түсі	Қара
Тауар таңбасы	ЭРА
Өндіруші ел	Қытай
Дайындаушының атауы	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Дайындаушының мекенжайы	ҚХР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань ауданы, Чуанье көшесі, Баоличэн мұрын ғимараты, 901 бөлме (ҚХР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань ауданы, Чуанье көшесі, Солтүстік Баоличэн ғимараты, 901 бөлме)
Байланыс үшін ақпарат дайындаушымен:	atl_company@163.com
Импорттаушы	Импорттаушы туралы ақпарат жеке қаптамада орналасқан жапсырмада көрсетілген
Нормативтік құжаттарға сәйкестігі	Өнім ТР КО 004/2011 “Төмен вольтты жабдыктардың қауіпсіздігі туралы”, ТР КО 020/2011 “Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі”, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, ГОСТ Р талаптарына сәйкес келеді. МЭК 60598-2-5-99, СТБ ЕН 55015-2006
Дайындалған күні	27.08.2024 (ZR-FITO-1)

9. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Пайдаланудың кепілдік мерзімі осы нұсқаулықта көрсетілген пайдалану шарттарына сәйкес сатылған күннен бастап 24 айды құрайды. Келесі жағдайларда құрылғыға кепілдік қызмет көрсетуге жатпайды:

- механикалық зақымданулардың немесе корпустың, кабельдің ашылу іздерінің болуы;
- осы нұсқаулықта баяндалған пайдалану шарттарының бұзылуы.

Істен шыққан электр өнімдерін ауыстыру кассалық чек және дұрыс толтырылған кепілдік талоны болған жағдайда сату орнында жүзеге асырылады.

Кесте 4

Сату орны	Сатылған күні	Дүкеннің мөртаңбасы және сатушының қолы
-----------	---------------	---

