

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)
КОРПУС МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЩМП ЭРА ОРТИМА

Таблица 2.

Характеристика	Значение							
Модель	ЩМП-50.40.22	ЩМП-60.60.15	ЩМП-60.60.25	ЩМП-65.50.22	ЩМП-80.65.25	ЩМП-100.65.25	ЩМП-120.75.30	ЩМП-140.65.28
Номинальное напряжение	230 / 400 В							
Номинальный ток	не более 400 А							
Материал корпуса	сталь 08ПС							
Толщина стенок корпуса	1 мм				1,2 мм			
Толщина дверки	1 мм				1,2 мм			
Толщина монтажной панели	1,2 мм				1,5 мм			
Тип покрытия	порошковое полимерное							
Цвет	RAL 7035 (серый)							
Подвод кабеля	снизу							
Способ установки	навесной							
Класс электробезопасности	I							
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP66							
Климат. исполнение по ГОСТ 15150	У2							
Температура эксплуатации	от - 60°C до + 40°C							
Относительная влажность воздуха	не более 80%							
Габаритные размеры, ВхШхГ, мм	500x400x220	600x600x150	600x600x250	650x500x220	800x650x250	1000x650x285	1200x750x300	1400x650x285
Срок службы	15 лет							

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность поставки приведена в таблице 3.

Таблица 3.

Наименование	Количество
Корпус металлический, шт.	1
Ключ единой секретности (на каждый замок), шт.	2
Сальник ввода, шт.	3
Поводок заземления, шт.	1
Монтажный комплект, шт.	1
Знак электробезопасности, шт.	1
Петля, шт.	4
Руководство по эксплуатации (Паспорт), экз.	1
Упаковка индивидуальная, шт.	1

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Монтаж изделия должен проводить квалифицированный специалист с соответствующей группой допуска по электробезопасности и соблюдением требований нормативно-технической документации.

4.2 Запрещается монтаж и эксплуатация корпусов модульных, имеющих какие-либо механические повреждения.

4.3 Монтаж изделий осуществлять только при отключенном электропитании.

4.4 Изделие является неремонтопригодным.

4.5 Установка корпусов производится на поверхности из негорючих материалов внутри и снаружи жилых, производственных и подсобных помещений.

5. ПОРЯДОК МОНТАЖА

ПОМНИТЕ! Переменное напряжение сети 230/400 В опасно для жизни!

5.1 Распакуйте изделие, проверьте комплектность.

5.2 Убедитесь в отсутствии повреждений корпуса.

5.3 Откройте дверцу корпуса и снимите монтажную панель.

5.4 Установите знаки заземления.

5.5 Установите на монтажную панель требуемую электроаппаратуру.

- 5.6 Установите монтажную панель.
- 5.7 Выполните внутренние электрические соединения.
- 5.8 Проверьте качество выполненного монтажа.
- 5.9 Установите корпус на место эксплуатации и надежно его закрепите.
- 5.10 Подведите внешние связи через предусмотренные отверстия.
- 5.11 Установите на дверь знак «Осторожно! Электрическое напряжение».
- 5.12 Закройте на ключ дверцу щита.

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке изготовителя при температуре окружающей среды от минус 40°С до плюс 50°С с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

7. РЕАЛИЗАЦИЯ

Специальные требования к реализации не установлены.

8. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Сведения об изделии приведены в таблице 4.

Таблица 4

Наименование изделия	Корпус металлический ЩМП ЭРА OPTIMA
Тип изделия	Щит с монтажной панелью
Модель изделия	См. таблицу 1 и 2
Товарный знак	«ЭРА»
Страна изготовитель	Россия
Наименование изготовителя	ООО «Орион»
Адрес изготовителя	143003, Московская обл., г.о. Одинцовский, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 12, кв. 106
Информация для связи с изготовителем	+7 (495) 997-92-61
Дата изготовления	Указана на упаковке

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

110.1 Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 месяцев со дня продажи, при соблюдении условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

10.2 Продукция не подлежит гарантийному обслуживанию, в случае:

- наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса;
- нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

10.3 Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется в точке продажи при наличии кассового чека и корректно заполненного гарантийного талона:

Модель изделия	Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца



www.eraworld.ru