


Светильник бытовой потолочный

9095-305 Emilia модерн

Руководство по эксплуатации (паспорт)



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции торговой марки RIVOLI! Данный документ распространяется на светильники бытовой 9095-305 Emilia модерн, и предназначен для руководства по его подключению, эксплуатации, транспортировке, хранению и утилизации. **Внимательно изучите данное руководство перед использованием светильника и сохраните его до конца эксплуатации!** Информация о видах опасных воздействий. Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации. **Помните! Переменное напряжение 220В опасно для жизни!**



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 220В
ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!**



1 Общие сведения

Светильник предназначен для общего освещения помещений. Светильник соответствует требованиям ТР ТС 004 / 2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020 / 2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037 / 2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Товар сертифицирован.

2 Технические характеристики

Напряжение питания (переменное), В	220 - 240
Частота сети, Гц	50 / 60
Максимальная суммарная мощность светильника, Вт	300
Напряжение лампы, В	230
Тип цоколя лампы	E27
Максимальная мощность лампы, Вт	60
Количество ламп	5
Степень защиты изделия	IP20
Тип подключения светильника	клеммная колодка
Цвет арматуры	черный
Цвет плафона / абажура	темносерый
Материал изделия	металл, стекло
Температура эксплуатации, °С	+5...+40
Относительная влажность, %, не более	80
Габаритные размеры, мм	620x620x250
Срок службы светильника, лет	5

3 Комплектность

В комплект поставки входит:
Светильник, шт.1
Набор крепежных элементов, комплект1
Руководство по эксплуатации (паспорт), экз.1
Упаковка, комплект1


Կենցաղային լամպ առաստաղ

9095-305 Emilia модерн

Գործարկման ձեռնարկ (անձնագիր)

Հարգելի հաճախորդ!

Շնորհակալություն RIVOLI պարկետատեսակի գնորդ համար! Այս փաստաթուղթը վերաբերում է տեղյակ տեղեկությունները տրամադրված 9095-305 Emilia модерн, և նախատեսված է դրա միացման, շահագործման, փոխադրման, պահեստավորման և հետագան վերադարձի ուղեցույցների համար. **Լուսավորությունը օգտագործելուց առաջ ուշադիր կարդացե՛ք այս ձեռնարկը և պահե՛ք այն մինչև օգտագործման ավարտը.** **Վստահավոր ազդեցության տեսանկյունի վերաբերյալ տեղեկատվություն** Ապրանքը չի պարունակում մարդու առողջության համար վնասվածքի և վնասվածքի կորուցիչ, որոնք կարող են ազդադրել արտադրողի ծառայության ընթացքում շահագործման ընթացքում՝ դրա գործունեության կայունների համաձայն. **Դիմե՛ք և: AC լարման 220V- ը կյանքին պատասխող է!**



**Նախազգուշացում:
AC լարման 220V- ը
կյանքին պատասխող է!**



1 Ընդհանուր տեղեկություն

Լուսատուը նախատեսված է տարածքների ընդհանուր լուսավորության համար. Լուսատուը խաղաղապահությունում է «Lowvoltage» կարման արտադրությունների ակտիվացման մասին» ТР ТС 004/2011 պահանջներին, ТР ТС 020/2011 «Եվրոպական պահանջները վերաբերող արտադրության ակտիվացման մասին», ТР ЕАЭС 037/2016 «Վստահավոր օգտագործման օգտագործման անուն նախկինների մասին» կրթերը ենթարկվում են էվոլյուցիոն արտադրություններին»։ Ապրանքը ներդրվելով և է։

2 Տեխնիկական պայմաններ

Անսխադրված ընդունվող լուսավորություն, V	220 - 240
Առաքելի հաճախությունը, հց	50 / 60
Ստանդարտ առողջության ընդունվող իրադրություն, Վտ	300
Լամպի լարման V	230
Լամպի հիմքի տեսակը	E27
Լամպի առավելագույն իրադրություն, Վտ	60
Լամպերի քանակը	5
Ապրանքի պարտադրական առանձնագիր	IP20
Լուսատուի միացման տեսակը	տեղեկատվական բլոկ
Արտադրողի գույնը	սև
Պլանիներ / լուսավորողի գույն	սև/սև
Ապրանքի կոդ	մետաղ, ապակի
Տեղեկատվության ընդունվող լուսավորություն, °C	+5...+40
Պարտադրական խոստովությունը, %, ոչ ավել	80
Գեոմետրիկ լայնություն, մմ	620x620x250
Լամպի ծառայության ժամկետ, տարեկան	5


3 Ամբողջականություն

Գաղթելը ներառում է:
Լամպ, հստ1
Ամրակման հավաքածու, հավաքածու1
Գործարկման ձեռնարկ (անձնագիր), պատճեններ1
Գաղթելավորում, հավաքածու1

Үй шамы төбе

9095-305 Emilia модерн

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық (паспорт)



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 220В
ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!**



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 220В
ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!**



1 Негізгі ақпарат

Шамдар үй-жайларды жалпы жарықтандыруға арналған. Шамдар талаптарға сай келеді КО ТР 004/2011 «Төмен кернеулі жабықтың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық жабықтардың электромагниттік үйлесімділігі», ЕАЭО ТР 037/2016 «Электр және радиоэлектроника өнімдерінде қауіпті заттарды пайдалануды шектеу туралы». Өнім сертифицикатталған.

2 Техникалық сипаттама

Қорек кернеуі (айнымалы), В	220 - 240
Желілік жиілік, Гц	50 / 60
Шамның максималды жалпы қуаты, Вт	300
Шамның кернеуі, В	230
Шамның негізгі түрі	E27
Шамның максималды қуаты, Вт	60
Шамдар саны	5
Өнімді қорғау дәрежесі	IP20
Шамдарды қосқыш түрі	терминалдық блок
Арматура түсі	қара
Көмекейлер / абажур түсі	темносерый
Өнім материалы	металл, шыны
Жұмыс температурасы, °C	+5...+40
Салыстырмалы ылғалдылық, %, артық емес	80
Жалпы өлшемдер, мм	620x620x250
Шамның қызмет ету мерзімі, жылдар	5

3 Толықтығы

Пакеттің құрамына кіреді:
Шам, дана1
Бекіткіштер жиынтығы, жиынтық1
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық (паспорт), көшірмесі1
Қаптама, жинақ1


Үй лампы шып

9095-305 Emilia модерн

Пайдалану боюнча колдонмо (паспорт)

Урматтуу кардар!

RIVOLI өнімдерін сатып алғаныңызға үйін чоң рахмет! Бұл документ үй чарбасынын лампына тиешелүү 9095-305 Emilia модерн жана аны туташтыру, эксплуатациялоо, ташу, сактоо жана жок кылуу боюнча көрсөтмөлөргө арналган. **Сураныч, лампынасын колдонуудан мурун ушул колдонмону жакшылап окуп чыгыңыз жана колдонуу аяктаганга чейин сактап коюңуз!** Кооптуу таасирлердин түрлөрү жөнүндө маалымат Продукцияда, анын иштөө эрежелерин эске алуу менен, продукциянын эксплуатациялоо мезгилинде бөлүнүп чыгышы мүмкүн болгон адамдын ден-соолугуна коркунучтуу жана зыяндуу заттар жок. **Эсиңизде болсун! AC чыгуулусу 220V адам өмүрүнө коркунуч келтирет!**



**Эскертүү:
Эсиңизде болсун! AC чыгуулусу 220V
адам өмүрүнө коркунуч келтирет!**



**Эскертүү:
Эсиңизде болсун! AC чыгуулусу 220V
адам өмүрүнө коркунуч келтирет!**



1 Жалпы маалыматтар

Арматура жайларды жалпы жарықтандырууга арналган. Шамдар Бажы ТР 004/2011 «Төмен чыгуулуга ыңгайлаштыруу жөнүндө», ББ ТР 020/2011 «Техникалык шаймандардын электромагниттик шайкештиги», ЕАЭБ ТР 037/2016 «Кооптуу абалды колдонууну чектөө жөнүндө» талаптарга жооп берет. электр жана электрондук буюмдардагы заттар ». Продукция сертифицикатталган.

2 Техникалык мүнөздөмөлөр

Берүү чыгуулусу (айнымалы), В	220 - 240
Тармактын жыштыгы, Гц	50 / 60
Шамдын максималдуу жалпы кубаттуулугу, Вт	300
Шамдын кернеулүгү, В	230
Шамдын негизинин түрү	E27
Шамдын максималдуу кубаттуулугу, Вт	60
Шамдардын саны	5
Продукцияны коргоо дараксыз	IP20
Шамдарды туташтыруу түрү	терминалдык блок
Арматураны түсү	кара
Көмекейлер / абажур түсү	темносерый
Продукт материалы	металл, аяныч
Иштөө температурасы, °C	+5...+40
Салыстырмалуу нымдуулук, %, миңден ашык эмес	80
Жалпы өлчөмдөр, мм	620x620x250
Чыгаркычтын өмүр мөөнөтү, жылдар	5

3 Толуктуугу

Топтомго төмөнкүлөр кирет:
Чыраак, дана1
Чыгаркычтар топтому, коюлган1
Пайдалану боюнча колдонмо (паспорт), көчүрмөлөр1
Таңгактоо, коюлган1

4 Құрастыру және қосу

4.1. Қауіпсіздік шаралары
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! ШАМДЫ ЖИНАУ ЖӘНЕ МОНТАЖДАУ БОЙЫНША БАРЛЫҚ ЖҰМЫСТАР ЭЛЕКТР ЖЕЛІСІ АЖЫРАТЫЛҒАН ЖАҒДАЙДА ЖҮРГІЗІЛУІ КЕРЕК!
4.1.1 Шамды орнату және қосу үшін білікті электршіге хабарласуды ұсынамыз.
4.1.2 Ылғалдылығы жоғары жерлерде шамды пайдалануға тыйым салынады. (Жұынатын бөлмелер және т.б.).
4.1.3 Қуаты жоғары немесе осы нұсқаулықта көрсетілгендерден басқа қолдануды шамдарды пайдалану және жарықтандырылған таңбалары шамның істен шығуына әкелуі мүмкін және кепілдік қызмет көрсету құқығынан айырады.
4.1.4 Шам жұмыс істеп тұрған кезде шамның кейбір бөлшектері қыздырылады.
4.1.5 Шамдардың жылу сәулеленуіне байланысты олардың қызып кетуіне жол бермеу үшін жарықтандырылған заттарға дейінгі арақашықтық 0,5 метрден кем болмауы керек.
4.1.6 Шамды тазарту үшін жұмсақ құрғақ шүберекті пайдаланыңыз.
4.1.7 Шамды тазарту үшін химиялық белсенді немесе агрессивті тазалағыш заттарды қолданбаңыз.

4.2. Шамды құрастыру, қосу және орнату
Арматура бекітпелерімен жабықталған.
Шамды жинау және монтаждау, сондай-ақ 220В желісіне қосылу кезектілігі 1-суретте көрсетілген.

5 Пайдалану және техникалық қызмет көрсету

Шамдарды ауыстыру үшін:
• Шамды электр қуат көзінен ажыратыңыз.
• Шам мен шамның корпусын толғымен салқындатыңыз.
• Ауыстырылатын шам шамның түріне және қуатына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
• Ескі шамды шығарып, жаңасын орнатыңыз.


KG

9095-305 Emilia модерн

Пайдалану боюнча колдонмо (паспорт)

Урматтуу кардар!

RIVOLI өнімдерін сатып алғаныңызға үйін чоң рахмет! Бұл документ үй чарбасынын лампына тиешелүү 9095-305 Emilia модерн жана аны туташтыру, эксплуатациялоо, ташу, сактоо жана жок кылуу боюнча көрсөтмөлөргө арналган. **Сураныч, лампынасын колдонуудан мурун ушул колдонмону жакшылап окуп чыгыңыз жана колдонуу аяктаганга чейин сактап коюңуз!** Кооптуу таасирлердин түрлөрү жөнүндө маалымат Продукцияда, анын иштөө эрежелерин эске алуу менен, продукциянын эксплуатациялоо мезгилинде бөлүнүп чыгышы мүмкүн болгон адамдын ден-соолугуна коркунучтуу жана зыяндуу заттар жок. **Эсиңизде болсун! AC чыгуулусу 220V адам өмүрүнө коркунуч келтирет!**



**Эскертүү:
Эсиңизде болсун! AC чыгуулусу 220V
адам өмүрүнө коркунуч келтирет!**



4 Монтаж жана байланыш

4.1. Коопсуздук чаралары
Көңүл буруңуз! Арматураны монтаждоо жана орнотуу боюнча бардык жумуштар электр энергиясы өчүрүлүп турушу керек!
4.1.1 Арматураны орнотуу жана туташтыруу үчүн квалификациялуу электрликке кайрылууну сунуштайбыз.
4.1.2 Чыракты жогорку нымдуулуктагы жерлерде (ванна бөлмөлөрү ж.б.) колдонууга туюу салынат.).
4.1.3 Кубаттуулугу жогору же ушул колдонмода көрсөтүлгөндөн башкача дайындалып лампаларды колдонуу лампанын иштөө чыгышына алып келип, кепилдик тейлөө укугун жокко чыгарышы мүмкүн.
4.1.4 Чырак колдонулуп жатканда лампанын айрым бөлүктөрү ысып кетет.
4.1.5 Чырактардын жылуулук нурлануусунан улам алардын ысып кетишине жол бербөө үчүн жарык тандырылган объектилерге чейинки аралык 0,5 метрден кем болбошу керек.
4.1.6 Чыракты тазалоо үчүн жушмак кургак чүпрүктү колдонуңуз.
4.1.7 Чыракты тазалоо үчүн химиялык активдүү жана агрессивдүү тазалоочу каражаттарды колдонбозуз.

4.2. Чыракты монтаждоо, туташтыруу жана орнотуу
Шамдарды жеткирүү топтомго бекитүүчү элементтерди камтыйт. Арматураны монтаждоонун жана орнотуунун, ошондой эле 220 В тармакка туташтыруунун ырааттуулугу 1-суретте көрсөтүлгөн.

5 Колдонуу жана техникалык тейлөө

Чырактарды алмаштыруу үчүн:
• Чыракты электр кубатынан ажыратыңыз.
• Чырактын жана лампанын корпусунун толугу менен тазашына жол бериңиз.
• Алмаштыруучу лампа лампанын түрүнө жана кубаттуулугуна дал келгенин текшериниз.
• Эски чыракты алып, жаңысын орнотуңуз.