

Система управления освещением

Шинная система BUS. DIN контроллеры BUS/SCS

Кат. №	ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			СОВМЕСТИМОСТЬ С ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА							
	Количество выходов	Количество модулей	Электропитание	Галогенные лампы	Галогенные лампы сверхнизкого напряжения с отдельным ферромагнитным или электронным трансформатором	Люминесцентные лампы	Люминесцентные лампы с отдельным ферромагнитным или электронным балластом	Светодиоды	Компактные люминесцентные лампы с балластом 1-10 В	Балласты DALI	Силовые установки
ВКЛ/ВЫКЛ 0 026 00 0 026 01 0 026 02 0 026 04	1	4	240 В	1 x 3600 Вт	1 x 3600 Вт	1 x 1000 ВА	1 x 1000 ВА	1 x 500 Вт	-	-	-
			100 В	1 x 1800 Вт	1 x 1800 Вт	1 x 500 ВА	1 x 500 ВА	1 x 250 Вт	-	-	-
	2	4	240 В	2 x 3600 Вт	2 x 3600 Вт	2 x 1000 ВА	2 x 1000 ВА	2 x 500 Вт	-	-	-
			100 В	2 x 1800 Вт	2 x 1800 Вт	2 x 500 ВА	2 x 500 ВА	2 x 250 Вт	-	-	-
	4	6	240 В	4 x 3600 Вт	4 x 3600 Вт	4 x 1000 ВА	4 x 1000 ВА	4 x 500 Вт	-	-	-
			100 В	4 x 1800 Вт	4 x 1800 Вт	4 x 500 ВА	4 x 500 ВА	4 x 250 Вт	-	-	-
	8	10	240 В	8 x 3600 Вт	8 x 3600 Вт	8 x 1000 ВА	8 x 1000 ВА	8 x 500 Вт	-	-	-
			100 В	8 x 1800 Вт	8 x 1800 Вт	8 x 500 ВА	8 x 500 ВА	8 x 250 Вт	-	-	-
ДИММИРОВАНИЕ 0 026 12 0 026 21 0 026 22	4	10	240 В	-	-	-	-	-	4 x 1000 ВА	-	-
			100 В	-	-	-	-	-	4 x 500 ВА	-	-
	1	6	240 В	1 x 1000 Вт	1 x 1000 ВА	-	-	1 x 500 Вт ⁽¹⁾	-	-	-
			100 В	1 x 500 Вт	1 x 500 ВА	-	-	1 x 250 Вт	-	-	-
	2	6	240 В	2 x 400 Вт	2 x 400 ВА	-	-	1 x 200 Вт ⁽¹⁾	-	-	-
			100 В	2 x 200 Вт	2 x 200 ВА	-	-	1 x 100 Вт	-	-	-
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 0 038 44	4	2	240 В	-	-	-	-	-	-	-	2 Ах 4 выхода
			100 В	-	-	-	-	-	-	-	

1: Совместимо со всеми типами диммируемых светодиодов