ИБП "RAM batt" серии Small Convert

Назначение:
• бесперебойное питание нагрузки.
Применение:
• локальные сети (LAN);
• средства телекоммуникаций;
• центры обработки данных;
• рабочие станции;
• серверы.
Отличительные особенности:
• технология двойного преобразования Online VFI;
• вертикальная или горизонтальная установка в стойку;
• высококонтрастный поворотный ЖК-дисплей;
• микропроцессорное управление;
• "холодный" старт – запуск от батареи;
• автоматический перезапуск;
• возможность увеличения автономии;
• компактный размер – 2U.

Модель	Выходная мощность кВА/кВт	Время автономной работы для 70%/100% нагрузки, мин	Внутренние батареи	Размеры (ВхШхГ, формат), мм	Вес нетто, кг	Код
SMALLC1	1/0,9	10/6	36 В, 3x7 Ач	88x482x476, 2U	16	SMALLC1A10I
		–	–	88x482x476, 2U	13	SMALLC1EXTI
SMALLC2	2/1,8	–	–	88x482x476, 2U	13	SMALLC2EXTI
SMALLC3	3/2,7	–	–	88x482x476, 2U	13	SMALLC3EXTI

Аксессуары

Описание	Внутренние батареи	Размеры (ВхШхГ), мм	Вес нетто, кг	Код
Дополнительный батарейный блок для SMALLC1EXT	36 В, 6x7 Ач	88x482x476, 2U	17	BPSMLC1-36V
Дополнительный батарейный блок для SMALLC2EXT	72 В, 6x7 Ач	88x482x476, 2U	17	BPSMLC2-72V
Дополнительный батарейный блок для SMALLC3EXT	96 В, 8x7 Ач	88x482x476, 2U	19	BPSMLC3-96V
Адаптер SNMP для серии Small				SNMPSMALL
Адаптер AS400 для серии Small				AS400SMALL

Автономная работа с дополнительными батарейными блоками

Код заказа	Автономия 70% нагрузки	Автономия 100% нагрузки
SMALLC1A10I	10	6
SMALLC1EXTI + BPSMLC1-36V	30	20
SMALLC1EXTI + 2 BPSMLC1-36V	70	44
SMALLC2EXTI + BPSMLC2-72V	10	7
SMALLC2EXTI + 2 BPSMLC2-72V	22	15
SMALLC2EXTI + 4 BPSMLC2-72V	55	38
SMALLC3EXTI + BPSMLC3-96V	10	6
SMALLC3EXTI + 2 BPSMLC3-96V	28	16
SMALLC3EXTI + 3 BPSMLC3-96V	60	36