ИБП "RAM batt" серии Small Basic

Назначение:
• бесперебойное питание нагрузки.
Применение:
• локальные сети (LAN);
• средства телекоммуникаций;
• промышленные ПЛК;
• рабочие станции;
• серверы;
• шкафы управления.
Отличительные особенности:
• технология двойного преобразования Online VFI;
• вертикальная установка;
• высококонтрастный ЖК-дисплей;
• микропроцессорное управление;
• "холодный" старт – запуск от батареи;
• автоматический перезапуск;
• возможность увеличения автономии.

Модель	Выходная мощность кВА/кВт	Время автономной работы для 70%/100% нагрузки, мин	Внутренние батареи	Размеры (ВхШхГ), мм	Вес нетто, кг	Код
SMALLB1	1/0,8	10/6	36 В, 3x7 Ач	230x144x350	14	SMALLB1A10S
		–	–	230x144x350	7	SMALLB1EXTS
SMALLB2	2/1,6	11/7	72 В, 6x7 Ач	328x190x425	26	SMALLB2A10S
		–	–	328x190x425	14	SMALLB2EXTS
SMALLB3	3/2,4	10/6	96 В, 8x7 Ач	328x190x425	32	SMALLB3A10S
		–	–	328x190x425	14	SMALLB3EXTS

Аксессуары

Описание	Внутренние батареи	Размеры (ВхШхГ), мм	Вес нетто, кг	Код
Дополнительный батарейный блок для SMALLB1EXT	36 В, 6x7 Ач	230x144x350	17	BPSMLB1-36V
Дополнительный батарейный блок для SMALLB2EXT	72 В, 12x7 Ач	328x190x425	34	BPSMLB2-72V
Дополнительный батарейный блок для SMALLB3EXT	96 В, 16x7 Ач	328x190x425	42	BPSMLB3-96V
Адаптер SNMP для серии Small				SNMPSMALL
Адаптер AS400 для серии Small				AS400SMALL

Автономная работа с дополнительными батарейными блоками

Код заказа	Автономия 70% нагрузки	Автономия 100% нагрузки
SMALLB1A10S	10	6
SMALLB1EXTS + BPSMLB1-36V	28	19
SMALLB1EXTS + 2 BPSMLB1-36V	65	45
SMALLB2A10S	11	7
SMALLB2EXTS + BPSMLB2-72V	25	15
SMALLB2EXTS + 2 BPSMLB2-72V	55	37
SMALLB3A10S	10	6
SMALLB3EXTS + BPSMLB3-96V	33	22
SMALLB3EXTS + 2 BPSMLB3-96V	65	44