


Секция подключения к сухому трансформатору





Назначение:

• подключение шинопровода к сухому

- подключение шинопровода к сухому трансформатору. **Характеристики:** межфазные расстояния изготавливаются под конкретные присоединительные размеры трансформатора;
 • порядок фаз выбирается под конкретный
- трансформатор;
 у номиналов 3200–5000 А два присоединительных контакта расположены параллельно.

Номинальный ток, А	А минимальный, мм	В минимальный, мм	С минимальный, мм	L стандартный, мм	Код
630	450	40	150	60	PTA06E TPP1 AA000
800	450	40	150	60	PTA08E TPP1 AA000
1000	450	40	150	80	PTA10E TPP1 AA000
1250	450	40	150	100	PTA13E TPP1 AA000
1600	450	40	150	160	PTA16E TPP1 AA000
2000	450	40	150	200	PTA20E TPP1 AA000
2500	450	40	150	240	PTA25E TPP1 AA000
3200	450	40	150	160	PTA32E TPP1 AA000
4000	450	40	150	200	PTA40E TPP1 AA000
5000	450	40	150	240	PTA50E TPP1 AA000

Кодировка

ТРР1 – тип 1 ТРР2 – тип 2

Исполнения

3P+N+PE (корпус)	PTA06 E TPP1AA000
3P+N+FE (шина)+РЕ (корпус)	PTA06 G TPP1AA000

