


# Технические данные продукта NSYMP128

## Характеристики

## Стандартная монтажная плата 1200x800



### Описание

Серия	Spacial
Аксессуар / категория отдельной детали	Принадлежности для монтажа
Тип продукта или компонента	Монтажная плата
Применение устройства	Универсальный
Номинальные размеры шкафа	1200 мм W: 800 мм
Описание монтажной платы	Сплошной
Совместимость серий продукта	Spacial SF Spacial SFX Spacial SM Spacial SMX
Состав устройства	1 монтажная плата 2 транспортировочные полозья
Количество в групповой упаковке	Комплект из 1 шт.
Материал	Сталь с гальваническим покрытием

### Дополнительно

Способ установки	Фиксирующие кронштейны
Допустимая нагрузка	500 кг промежуточное положение 600 кг тыльная часть шкафа
Высота	Номинальн. : 1200 мм Центры фиксации : 1050 мм Реальный : 1097 мм
Ширина	Номинальн. : 800 мм Центры фиксации : 650 мм Реальный : 696 мм
Глубина	27 мм

### Эксплуатационные характеристики

#### Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

#### Contractual warranty

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---

В этом документе представлено общее описание и/или технические характеристики соответствующих продуктов. Данный документ не предназначен для другого использования и не должен использоваться для того, чтобы опровергнуть пригодность этих продуктов для определенных пользовательских приложений. Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку и испытания продукта с учетом соответствующей области применения. Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность за неправильное использование приведенной в этом документе информации.